

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ФГУП «ВНИИМС»
Руководитель ГСИ СИ


В.Н. Яншин
" 27 " 03 2013 г.

СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ СОЭ-52
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
ПФ2.720.021 МП

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в реестре ГСИ РК
№ К2.04.02. 07877 - 2013
" 29 " 10 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	3
2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
3 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ	4
4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	5
5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	7

Подпись и дата		Инв. №		Взам. инв. №		Подпись и дата		
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ПФ2.720.021 МП			
Разраб.	Беляев				Счетчики однофазные статические СОЭ-52 Методика поверки	Лит.	Лист	Листов
Проверил	Шагуров					А	2	8
Т. контр.								
Н. контр.	Стельмах							
Утвердил	Локтионов							

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика поверки распространяется на счетчики однофазные статические СОЭ-52 (далее—счетчик), предназначенный для измерения активной электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц в условиях умеренного климата, устанавливает порядок проведения его первичной и периодической поверки.

Счетчик СОЭ-52 должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 и техническим условиям ТУ 4228-045-81492982-2010.

Счетчик должен подвергаться поверке с интервалом между поверками – 16 лет.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки счетчика должны быть выполнены следующие операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1. Операции поверки.

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение поверки	
		Первичная поверка	Периодическая поверка
1 Внешний осмотр	4.1	Да	Да
2 Проверка электрической прочности изоляции	4.2	Да	Нет
3 Опробование	4.3	Да	Да
4 Проверка времени изменения показаний счетного механизма	4.4	Да	Да
5 Проверка отсутствия самохода	4.5	Да	Да
6 Проверка порога чувствительности	4.6	Да	Да
7 Определение основной погрешности счетчика	4.7	Да	Да

1.2 При проведении поверки счетчика должны быть применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 2.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № д. л.
Подпись и дата	Подпись и дата

Таблица 2. Средства поверки.

Рекомендуемое оборудование	Требуемые параметры	Кол-во, шт.
1 Прибор для испытания электрической прочности УПУ-10	Испытательное напряжение до 4 кВ, погрешность установки напряжения $\pm 5\%$	1
2 Испытательный генератор микросекундных импульсов ИГМ 8.1	Импульсное напряжение до 8 кВ	1
3 Секундомер СОС пр-2д-2	Емкость шкалы не менее 60 сек	1
4 Установка для поверки счетчиков МТЕ 40.40	Измерение основной погрешности счетчиков; номинальное напряжение 230 В; ток 0,02-60 А	1

Примечание. При испытаниях допускается использовать другие средства измерения и оборудование аналогичное по своим техническим и метрологическим характеристикам и обеспечивающее заданные режимы испытаний.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Лица, устанавливающие счетчик, должны быть аттестованы по электробезопасности с присвоением группы электробезопасности не ниже III.

2.2 Перед установкой и подключением счетчика необходимо обесточить электрическую сеть, отключив автоматы-выключатели сети и вывернув все сетевые предохранители.

2.3 Поверку проводить с закрытым кожухом.

3 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- 1) температура окружающего воздуха, °С 23 ± 5 ;
- 2) относительная влажность воздуха, % 30 – 80;
- 3) атмосферное давление, кПа 70 – 106,7;
- 4) частота измерительной сети, Гц $50 \pm 0,5$;
- 5) форма кривой напряжения и тока измерительной сети – синусоидальные с коэффициентом несинусоидальности напряжения не более 5 %.

3.2 Перед определением основной погрешности, счетчик должен находиться под номинальным напряжением и номинальным током не менее 10 мин.

3.3 Допускается совмещать операции по поверке счетчика: время выдержки и проведение опробования работы счетчика, проверку времени изменения показаний суммирующих устройств.

3.4 **Внимание!** Шунтовые счетчики имеют связанные цепи тока и напряжения, оказывающие при большем числе счетчиков значительное влияние на погрешность друг друга.

При определении основной погрешности шунтовых счетчиков подключенных к поверочной установке, содержащей разделительные измерительные трансформаторы напряжения для каждого счетчика, количество одновременно подключаемых счетчиков определяется мощностью установки.

При определении основной погрешности шунтовых счетчиков подключенных к поверочной установке, не содержащей разделительные измерительные трансформаторы для каждого счетчика, допускается одновременно подключать не более 3 (трех) счетчиков.

Счетчики, у которых вместо шунта используется трансформатор тока, должны быть подключены к поверочной установке без разделительных трансформаторов. Количество одновременно подключаемых счетчиков определяется только мощностью установки.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № л. т.	Подпись и дата	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ПФ2.720.021 МП		Лист
												4

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие счетчика следующим требованиям:

- а) счетчики, выпущенные из производства или ремонта, должны иметь схему подключения;
- б) корпус должен быть целым, не иметь трещин;
- в) смотровое окно должно быть прозрачным, без царапин и коробления поверхности;
- г) все узлы и детали должны быть надежно закреплены и не должны иметь повреждений;
- д) шлицы на винтах зажимной платы не должны иметь повреждений, резьба винтов должна обеспечивать надежное крепление проводов;
- е) надписи на крышке зажимной платы и щитке должны быть четкими и ясными;
- ж) на щитке должны быть четко обозначены заводской номер счетчика и год его выпуска;
- з) наклейка на крышке зажимной платы должна быть надежно приклеена, не иметь задиrow и надрывов.

4.2 Проверка электрической прочности изоляции.

4.2.1 При проверке электрической прочности изоляции, погрешность установки прибора не должна превышать 5 %.

4.2.2 Изоляция между соединенными вместе следующими цепями: тока, напряжения, телеметрическими выходами, и "землей" должна выдерживать импульсное напряжение, форма кривой которого и характеристика генератора должны быть в соответствии ГОСТ 27918, а амплитудное значение импульсного напряжения должно быть 6 кВ. При проведении испытаний импульсное напряжение прикладывают 10 раз одной полярности, затем столько же другой полярности. Минимальное время между импульсами должно быть 3 с. Проверка проводится с помощью испытательного генератора микросекундных импульсов ИГМ 8.1. Во время проведения испытаний не должно возникать искрения и пробивного разряда.

Счетчики выдержали проверку прочности изоляции, если не произошло пробоя изоляции.

Примечание: пункт 4.2.2 выполняется для поставки счетчиков по контракту в те страны для которых этот пункт испытаний является обязательным или по особому требованию ЗАКАЗЧИКОВ (Покупателей).

4.2.3 Изоляция между соединенными вместе цепями тока, напряжения и телеметрическими выходами соединенными с "землей", в соответствии с ГОСТ Р 52322-2005, должна выдерживать испытательное напряжение практически синусоидальной формы 4 кВ переменного тока частотой (45-65) Гц. Проверка проводится с помощью прибора для испытания электрической прочности УПУ-10. Во время проведения испытаний не должно возникать искрения и пробивного разряда.

Счетчики выдержали проверку прочности изоляции, если не произошло пробоя изоляции.

4.3 Опробование работы счетчика.

4.3.1 Опробование проводят при номинальном напряжении и максимальном токе нагрузки. При этом должен мигать индикатор функционирования счетчика и изменять свои показания счетный механизм.

4.4 Проверка времени изменения показаний счетного механизма.

4.4.1 Проверку времени изменения показаний проводить при номинальном напряжении и максимальном токе на установке МТЕ 40.40, измеряя время смены показаний счетного механизма на 1 кВт·ч. Измерения проводят с помощью секундомера СОС пр-2д-2.

4.4.2 Результат поверки считают положительным, если время изменения показаний на 1 кВт·ч равно:

- для тока $I_{\text{макс}} = 50 \text{ А}$ (счетчик СОЭ-52/50) – 5 мин. $27 \text{ с} \pm 5 \text{ с}$;
- для тока $I_{\text{макс}} = 60 \text{ А}$ (счетчика СОЭ-52/60) – 4 мин. $33 \text{ с} \pm 5 \text{ с}$.

4.5 Проверка отсутствия самохода.

4.5.1 Подключить счетчик к установке МТЕ 40.40.

Ив. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ив. № д.
Подпись и дата	Ив. № д.
Ив. № подл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ПФ2.720.021 МП	Лист
						5

4.5.2 Проверку отсутствия самохода проводить при значении напряжения 115 % от номинального и при отсутствии тока в цепи тока.

4.5.3. В течении 1 часа проводить наблюдение за состоянием индикатора функционирования, срабатывающего с частотой основного передающего устройства. Результат поверки положительный, если индикатор сработает не более одного раза за время наблюдения.

4.6 Проверка чувствительности.

4.6.1 Проверку чувствительности проводят измерением относительной погрешности методом эталонного счетчика на установке МТЕ 40.40 при значениях информативных параметров, указанных в таблице 3.

Таблица 3.

Информативные параметры входного сигнала		
Напряжение, % от номинального значения	Ток, А	Коэффициент мощности, $\cos \varphi$
100	0,02	1.0

Проверку проводить наблюдением за индикатором, срабатывающем с частотой основного передающего устройства в течение 10 мин.

Счетчик выдержал испытание, если за время наблюдения индикатор сработает не менее одного раза.

4.7 Определение основной погрешности счетчика.

4.7.1 Определение основной погрешности счетчика на установке МТЕ 40.40 проводят методом эталонного счетчика при значении информативных параметров входного сигнала, указанных в таблице 4.

Основную погрешность определяют по показаниям основного передающего устройства.

Результат поверки считают положительным, если основная погрешность счетчика не превышает предела допускаемого значения основной погрешности, приведенной в таблице 4.

Таблица 4.

Номер испытания	Информативные параметры входного сигнала			Предел допускаемого значения основной погрешности, % для счетчиков класса точности		Число импульсов основного передающего устройства
	Напряжение % от номинального значения	Сила тока % от номинального значения	Коэффициент мощности, $\cos \varphi$	1	2	
1	100	5	1,0	±1,5	±2,5	1
2			0,5(инд) 0,8(емк)			
3		10	1,0	±1,0	±2,0	5
4			0,5(инд) 0,8(емк)			
5		20	1,0	±1,0	±2,0	
			0,8(емк)			
		100	I _{макс}	1,0	±1,0	
6	0,5(инд) 0,8(емк)					
7						10

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПФ2.720.021 МП

Лист

6

Изм Лист № документа Подпись Дата

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1 Результаты выполнения операций поверки заносятся в протокол составленный в произвольной форме.

Счетчик, прошедший поверку с положительным результатом, признают годным. Его пломбируют и наносят оттиск поверительным клеймом.

5.2 Результаты поверки счетчика при выпуске из производства и ремонта предприятие-изготовитель оформляет записью в паспорте с навешиванием пломбы на винт крепления кожуха с основанием (с нанесением оттиска поверочного клейма).

5.3 Счетчик, прошедший поверку с отрицательным результатом, бракуют и выписывают извещение о его непригодности. При этом клеймо гасят, пломбу предыдущей поверки снимают, сам счетчик направляют в ремонт или выписывают извещение о непригодности с указанием причины брака.

Главный конструктор ЗАО «МЗЭП»

_____ Локтионов Д.Ю.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № д-та
Подпись и дата	
Инв. № подл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ПФ2.720.021 МП	Лист
						7

