

**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВНИИМС**

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по качеству
ФГУП «ВНИИМС»



Н.В. Иванникова

2016 г.

**Система автоматизированная
информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
Государственной компании «Автодор» Ростовская область**

Измерительные каналы

Методика поверки

л.р. 63946-16

Москва
2016

Содержание

	Стр.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	6
4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	7
5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	9
6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	11
7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.....	12
8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ.....	12
9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	13
10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	22
11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ А	24
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	35

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Государственной компании «Автодор» Ростовская область, (далее – АИИС КУЭ), заводской номер № 008, предназначенной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами АИИС КУЭ Государственной компании «Автодор» Ростовская область, сбора, хранения, обработки и передачи полученной информации. Выходные данные системы могут использоваться для коммерческих расчетов.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в Приложении А.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с целью утверждения типа. Допускается совмещение операций первичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ. Интервал между поверками АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между поверками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и

т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологические характеристики ИК. Допускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит официальным заключением, что остальные ИК этим воздействиям не подвергались. В этом случае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные документы:

РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения».

ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Общие положения».

ГОСТ Р 4.199-85 «СПКП. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей».

ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки».

МИ 2845-2003 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения $6\sqrt{3}\dots 35$ кВ. Методика проверки на месте эксплуатации».

ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2003). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности».

ГОСТ 12.2.007.7-83 «Система стандартов безопасности труда. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности».

ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта НД по поверке	Обязательность проведения операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1	2	3	4
1. Подготовка к проведению поверки	8	Да	Да
2. Внешний осмотр	9.1	Да	Да
3. Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ	9.2	Да	Да
4. Проверка счетчиков электрической энергии	9.3	Да	Да
5. Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ	9.4	Да	Да
6. Проверка функционирования вспомогательных устройств	9.5	Да	Да
7. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока	9.6	Да	Да
8. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов напряжения	9.7	Да	Да
9. Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиков.	9.8	Да	Да
10. Проверка погрешности часов компонентов системы	9.9	Да	Да
11. Проверка отсутствия ошибок информационного обмена	9.10	Да	Да
12. Проверка метрологических характеристик АИИС КУЭ	9.11	Да	Да
13. Идентификация программного обеспечения	10	Да	Да
14. Оформление результатов поверки	11	Да	Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки:

- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки»;

- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;

- Средства измерений в соответствии с документом МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;

- Средства измерений в соответствии с документом МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;

- Средства измерений в соответствии с документом «Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ»;

- Средства поверки счетчиков:

- А1140-05-RAL-SW-GS-4Т – по документу «ГСИ. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные Альфа А1140. Методика поверки. МП №476/447-2011»;

- А1140-05-RAL-SW-GS-4П – по документу «ГСИ. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные Альфа А1140. Методика поверки. МП №476/447-2011»;

- Термогигрометр «CENTER» (мод.314): диапазон измерений температуры от минус 20...+ 60 °С; диапазон измерений относительной влажности от 10...100 %;

- УССВ-2 – по документу МП-РТ-1906-2013 (ДИЯМ.468213.001МП) «Устройства синхронизации системного времени УССВ-2. Методика поверки», утвержденному руководителем ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» в мае 2013 г;

- миллитесламетр портативный универсальный ТПУ: диапазон измерений магнитной индукции от 0,01 до 19,99 мТл.

- Радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками А1140-05-RAL-SW-GS-4Т, А1140-05-RAL-SW-GS-4П и с ПО для работы с радиочасами «МИР РЧ-01».

Примечания:

1. Допускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.

2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесены в Госреестр СИ и иметь действующие свидетельства о поверке.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных в соответствии с ПР 50.2.012, изучивших настоящую методику поверки и руководство пользователя на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

5.2 Определение погрешности часов компонентов системы и отсутствия ошибок информационного обмена осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучивших вышеуказанные документы и прошедшим обучение работы с радиочасами «МИР РЧ-01», принимающих сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки» и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетчиков А1140-05-RAL-SW-GS-4Т, А1140-05-RAL-SW-GS-4П, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документы по

поверке счетчиков и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанными документами. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специали-

стов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

ВНИМАНИЕ.

При проведении поверочных и измерительных работ должны присутствовать работники объекта, на котором размещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на подключение и отключение эталонных и поверяемых средств измерений в соответствии со схемой поверки или с методикой выполнения измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.7-75.

6.3 Все оперативные отключения и включения должны проводиться руководителем работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия применения средств поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Для проведения поверки представляют следующие копии документов:

- руководство пользователя АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельств о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК, и свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической поверке);
- акты, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения;
- акты, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ;
- акты, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

8.2 Перед проведением поверки на месте эксплуатации АИИС КУЭ выполняют следующие подготовительные работы:

- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и ПУЭ;

– проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансформаторов, счетчиков электроэнергии, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по п.п. 9.1, 9.3, 9.4, 9.5;

– организуют рабочее место для поверителя, для проведения работ по п.п. 9.2, 9.6, 9.7, 9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений компонентов АИИС КУЭ, наличие поверительных пломб и клейм на измерительных компонентах.

9.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, наличие шильдиков и маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность прокладки проводных линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованных измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводных линий.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительных компонентов:

- измерительных трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003

«Трансформаторы тока. Методика поверки»;

- измерительных трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;

- счетчиков электрической энергии:

– А1140-05-RAL-SW-GS-4Т – по документу «ГСИ. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные Альфа А1140. Методика поверки. МП №476/447-2011»;

– А1140-05-RAL-SW-GS-4П – по документу «ГСИ. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные Альфа А1140. Методика поверки. МП №476/447-2011»;

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по проверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускают на выполнение программу сбора данных и в поле “пароль” вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.

9.4.2 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загружают операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено сообщение об отсутствии «ключа защиты».

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти сервера БД.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по проверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5.1 Проверка функционирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности специальных программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

Допускается автономная проверка модемов с использованием тестового программного обеспечения.

9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО. Проверка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подключенные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по проверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока

9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТТ по МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТЭС». Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по проверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения

9.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

9.7.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТН по МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТЭС». Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиков

Проверяют наличие данных измерений падения напряжения $U_{\text{л}}$ в проводной линии связи для каждой фазы по утвержденному документу «Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТЭС». Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за 1 год до проведения поверки ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 % от номинального значения на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с показаниями часов сервера, получающего сигналы точного времени от устройства синхронизации системного времени GPS-приемника. Расхождение показаний радиочасов с сервером не должно превышать ± 1 с. Для снятия синхронизированных измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирование экрановверяемого и поверительного оборудования.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответствующие сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени часов: счетчик – сервер БД в момент, предшествующий коррекции, не должно превышать предела допустимого расхождения ± 2 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по проверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрального компьютера (сервера БД).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть включены.

9.10.1 На центральном компьютере (сервере БД) системы распечатывают значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интервалом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных, соответствующих каждому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных не допускается за ис-

ключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или устранившимся отказом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают моменты нарушения связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность измерительной информации в памяти центральных компьютерах (серверах) системы на тех интервалах времени, в течение которого была нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и базе данных центрального компьютера (сервера БД) полученные по п. 9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда учетного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реальном режиме времени сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) с данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы для того же момента времени. Для этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по проверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.11 Проверка метрологических характеристик АИИС КУЭ

9.11.1 Границы интервала основной погрешности ИК электроэнергии рассчитывают для вероятности $P=0,95$ для нормальных условий.

В качестве нормальных условий используют данные, предусмотренные технической документацией на АИИС КУЭ.

9.11.2 Границы интервала основной относительной погрешности ИК активной электроэнергии вычисляют по формуле (1):

$$\delta_{ИКОА} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_{ТТ}^2 + \delta_{ТН}^2 + \delta_{\theta_A}^2 + \delta_a^2 + \delta_{oc}^2} \quad (1)$$

где

$\delta_{ИКОА}$ - границы интервала основной относительной погрешности ИК активной электроэнергии в % для вероятности 0,95;

$\delta_{ТТ}$ - предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде трансформатора тока (ТТ) в %;

$\delta_{ТН}$ - предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде трансформатора напряжения (ТН) в %;

δ_{θ_A} - границы интервала относительной погрешности измерения активной электроэнергии обусловленной угловыми погрешностями измерительных трансформаторов в %;

δ_a - предел допускаемой относительной погрешности, обусловленной потерями напряжения в линии связи между ТН и счетчиком в %;

δ_{oc} - предел допускаемой основной относительной погрешности счетчика электроэнергии в %.

Границы интервала суммарной абсолютной угловой погрешности θ в минутах и границы интервала относительной погрешности δ_{θ_A} в % определяются по формулам:

$$\theta = \sqrt{\theta_i^2 + \theta_U^2} \quad (2)$$

$$\delta_{\theta_A} = 0,029 \cdot \theta \cdot \operatorname{tg} \phi \quad (3)$$

где

θ_I и θ_U - пределы допускаемых угловых погрешностей ТТ и ТН в минутах, соответственно;

φ - угол сдвига между векторами первичных тока и напряжения в градусах.

9.11.3 Границы интервала погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации рассчитывают для вероятности 0,95. В качестве рабочих условий используют данные, предусмотренные технической документацией на АИИС КУЭ.

9.11.4 Границы интервала относительной погрешности ИК активной электроэнергии в рабочих условиях вычисляют по формуле (4):

$$\delta_{ИКрА} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_{ТТ}^2 + \delta_{ТН}^2 + \delta_{\theta_A}^2 + \delta_{\lambda}^2 + \delta_{oc}^2 + \sum_{i=1}^m \delta_{дон_i}^2} \quad (4)$$

где

$\delta_{ИКрА}$ - границы интервала относительной погрешности ИК активной электроэнергии в % для вероятности 0,95;

$\delta_{ТТ}$, $\delta_{ТН}$, δ_{θ_A} , δ_{λ} , δ_{oc} - те же величины, что и в формуле (1);

$\delta_{дон_i}$ - предел относительной допускаемой дополнительной погрешности счетчика электроэнергии в рабочих условиях от i – ой влияющей величины;

m – общее число влияющих величин.

9.11.5 Границы интервала основной относительной погрешности ИК реактивной электроэнергии вычисляют по формуле (5):

$$\delta_{ИКОР} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_{ТТ}^2 + \delta_{ТН}^2 + \delta_{\theta_p}^2 + \delta_{\lambda}^2 + \delta_{oc}^2} \quad (5)$$

где

$\delta_{ИКОР}$ - границы интервала основной относительной погрешности ИК реактивной электроэнергии в % для вероятности 0,95;

δ_{θ_p} - границы интервала относительной погрешности измерения реактивной электроэнергии обусловленной угловыми погрешностями измерительных трансформаторов в %.

Границы интервала относительной погрешности δ_{θ_p} в % определяются по формулам:

$$\delta_{\theta_a} = 0,029 \cdot \theta \cdot \operatorname{ctg} \phi \quad (6)$$

Остальные величины в формулах (5) и (6) те же, что в формулах (1) и (3).

9.11.6 Границы интервала относительной погрешности ИК реактивной электроэнергии в рабочих условиях вычисляют по формуле (7):

$$\delta_{\text{ИКРР}} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_{\text{ТТ}}^2 + \delta_{\text{ТН}}^2 + \delta_{\theta_p}^2 + \delta_a^2 + \delta_{oc}^2 + \sum_{i=1}^m \delta_{\text{дон}i}^2} \quad (7)$$

Где все величины те же, что в формулах (1), (3), (4) и (6).

Примечание - Формулы (1), (4), (5) и (7) даны для случая, когда отклонение внешних влияющих величин от нормальных значений вызывает дополнительные погрешности только у счетчика электроэнергии, а составляющими погрешности измерения электроэнергии обусловленными погрешностью задания интервала времени интегрирования электрической мощности, погрешностью передачи информации по ГОСТ 4.199-85, погрешностью обработки данных можно пренебречь.

При обнаружении не соответствий по п. 9.11 АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификационных данных программного обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;
- идентификационное наименование программного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода);
- алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения.

10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:

- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанных организацией – разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специальных протестированных (аттестованных, сертифицированных) аппаратно-программных средств и/или протестированного (аттестованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов по пунктам раздела 9 выписывают свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». В приложении к свидетельству указывают перечень ИК.

11.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов методики поверки АИИС КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатации и на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» с указанием причин.

Начальник сектора ФГУП «ВНИИМС»

М.В. Гришин
« ___ » _____ 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 - Перечень измерительных каналов системы

Порядковый номер	Наименование объекта и номер ИК	Измерительные компоненты				Вид электро-энергии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ	ТН	Счётчик	УСПД		Основная погрешность, %	Погрешность в рабочих условиях, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТП-0468, 778 км	Т-0,66 УЗ Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 244014; Зав. № 244012; Зав. № 244015	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4T Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065962	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
2	ТП-0467, 786 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066013	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
3	ТП-461, 801 км	Т-0,66 УЗ Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 244009; Зав. № 739464; Зав. № 244016	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4T Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065978	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
4	ТП-0476, ПКУ-10 кв, 803 км	ТОЛ-10-1-2 Кл. т. 0,5 20/5 Зав. № 15563; Зав. № 14429; Зав. № 14430	ЗНОЛ.06-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 2005043; Зав. № 2008407; Зав. № 2008413	А1140-05-RAL-SW- GS-4T Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065993	-	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±3,3 ±5,7

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ТП-0477, 806 кВ	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065994	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
6	ТП-0478, ПКУ- 10 кВ, 808 кВ	ТОЛ-10-1-2 Кл. т. 0,5 20/5 Зав. № 15562; Зав. № 14428; Зав. № 13181	ЗНОЛ.06-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 2008205; Зав. № 2008174; Зав. № 2008207	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065987	-	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±3,3 ±5,7
7	ТП-471, 811 кВ	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066000	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
8	ТП-0458, 817 кВ	Т-0,66 УЗ Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 244010; Зав. № 739470; Зав. № 244013	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065964	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
9	ТП-0283, 822 кВ	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066003	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
10	ТП-0223, 825 кВ	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066011	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ТП-0221, 826 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066004	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
12	ТП-0219, 828 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065996	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
13	ТП-0446, 846 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065999	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
14	ТП-0643, 855 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 268195; Зав. № 268186; Зав. № 268168	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065977	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
15	ТП-0461, 860 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065997	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
16	ТП-0462, 860 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 244112; Зав. № 244108; Зав. № 244110	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065963	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	ТП-310п, 879 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066008	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
18	ТП-017, 881 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066001	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
19	ТП-018, 882 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065998	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
20	ТП-308п, 882 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065995	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
21	ТП-309п, 890 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066006	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
22	ТП-637п, ПКУ- 10 кВ, 903 км	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 5/5 Зав. № 10711; Зав. № 10710; Зав. № 10706	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 10764; Зав. № 10767; Зав. № 10788	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065991	-	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±3,4 ±5,8

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	ТП-638п, ПКУ- 10 кВ, 905 км	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 5/5 Зав. № 10707; Зав. № 10794; Зав. № 10628	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000·√3/100·√3 Зав. № 10765; Зав. № 10766; Зав. № 10814	A1140-05-RAL-SW- GS-4T Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065986	-	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±3,4 ±5,8
24	ТП-639п, ПКУ- 10 кВ, 907 км	ТОЛ-НТЗ-10-11 Кл. т. 0,5S 5/5 Зав. № 10708; Зав. № 11105; Зав. № 10709	ЗНОЛ-НТЗ-10 Кл. т. 0,5 10000·√3/100·√3 Зав. № 10803; Зав. № 10821; Зав. № 10938	A1140-05-RAL-SW- GS-4T Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065990	-	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±3,4 ±5,8
25	ТП-630п, 908 км	T-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 243923; Зав. № 243919; Зав. № 243920	-	A1140-05-RAL-SW- GS-4T Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065985	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
26	ТП-629п, 914 км	T-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 243922; Зав. № 243921; Зав. № 243918	-	A1140-05-RAL-SW- GS-4T Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065980	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	ТП-628п, 920 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 243925; Зав. № 243926; Зав. № 243924	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065982	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
28	ТП-627п, 925 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 244114; Зав. № 244113; Зав. № 244107	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065981	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
29	ТП-621п, 929 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 244109; Зав. № 244111; Зав. № 244115	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065976	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
30	ШУНО (мост), 930-932 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 268177; Зав. № 268178; Зав. № 268187	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065965	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	ШУНО (тр. раз- вязка), 930-932 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 269705; Зав. № 269702; Зав. № 269699	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065971	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
32	ШУНО, 944 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066007	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
33	ТП-6/н, 965 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 75/5 Зав. № 188568; Зав. № 188832; Зав. № 188571	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065966	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
34	ТП-6/н, 970 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 75/5 Зав. № 188567; Зав. № 188830; Зав. № 188570	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065961	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
35	ТП-6/н, ПКУ-10 кВ, 983 км	ТЛМ-10 Кл. т. 0,5 50/5 Зав. № 9007; Зав. № 9001	НАМИ-10-95У2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 748	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065992	-	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±3,3 ±5,7

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	ТП-6/н, 993 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066010	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
37	ТП-6/н, 999-1002 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 200/5 Зав. № 199031; Зав. № 268207; Зав. № 270330	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065968	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
38	ШУ пешеход- ный переход, 1041 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066012	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
39	ТП-1584, 1044 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 243638; Зав. № 243635; Зав. № 243639	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065984	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
40	ТП-6/н, 1045 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 243632; Зав. № 243633; Зав. № 243637	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065974	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	ТП-1459, 1047 кМ	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 243634; Зав. № 243640; Зав. № 243636	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065972	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
42	ТП-3043, 1055 кМ	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 268196; Зав. № 268150; Зав. № 268159	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065970	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
43	ТП-334, 1060 кМ	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066009	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
44	ТП-329, 1060 кМ	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 244290; Зав. № 244287; Зав. № 244291	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065983	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
45	ТП-0325, 1060 кМ	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 244293; Зав. № 244294; Зав. № 244292	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Т Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065979	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	ТП-0326, 1061 км	ТТИ-40 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № С30214; Зав. № С30207; Зав. № С30216	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4T Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065973	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
47	КРМ-б/н, рез. питание, 1061 км	ТОЛ-К-10У2 Кл. т. 0,5S 5/5 Зав. № 5/0642; Зав. № 5/0641; Зав. № 5/0643	ЗНОЛП-К-10(6) У2 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 4/0408; Зав. № 4/0410; Зав. № 4/0409	А1140-05-RAL-SW- GS-4T Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065988	-	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±3,4 ±5,8
48	ТП-1616 (охрана моста), 1065 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066014	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
49	ТП-1656 (охрана моста), 1070 км	-	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4П Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05066005	-	активная реактивная	±0,6 ±1,3	±1,7 ±3,8
50	ТП-б/н, ПКУ-10 кВ, 1074 км	ТОЛ-СЭЦ-10-11 Кл. т. 0,5 50/5 Зав. № 37968-13; Зав. № 42311-13	НТМИ-10-66 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 6014	А1140-05-RAL-SW- GS-4T Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065989	-	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±3,3 ±5,7

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	ТП-1562, 1075 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 244295; Зав. № 244288; Зав. № 239467	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Г Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065969	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7
52	ШУНО, 1085 км	Т-0,66 У3 Кл. т. 0,5S 75/5 Зав. № 188826; Зав. № 188829; Зав. № 188828	-	А1140-05-RAL-SW- GS-4Г Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 05065975	-	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±3,3 ±5,7

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Лист регистрации изменений ИК системы

Наименование объекта	Заменяемый компонент	Заменяющий компонент		
		Тип	Зав. номер	Метрологические характеристики

«Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Государственной компании «Автодор» Ростовская область. Измерительные каналы. Методика поверки»

обозначение документа, регламентирующего методику измерений

УДК _____

Ключевые слова:

Руководитель разработки _____ Начальник отдела 206.1 _____

ФГУП «ВНИИМС»
наименование предприятия-разработчика

_____ Начальник отдела 206.1 _____
должность
личная подпись

В.В. Киселев
инициалы, фамилия

Исполнитель: Начальник сектора 206.1/1 _____
должность личная подпись

М.В. Гришин
инициалы, фамилия

Утверждена _____
наименование документа
об утверждении методики
поверки

номер документа

дата принятия документа