

**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВНИИМС**



УТВЕРЖДАЮ:

**Зам. директора по качеству
ФГУП «ВНИИМС»**

[Handwritten signature]

Н.В. Иванникова

«13» _____ 2016 г.

**Система автоматизированная
информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
ООО «РТ-ЭТ» в части электропотребления ПАО «Кузнецов»**

Измерительные каналы

Методика поверки

н.р. 64029-16

Москва
2016

Содержание

	Стр.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	6
4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	7
5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	9
6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	12
7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.....	13
8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ.....	13
9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	14
10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	24
11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	25
ПРИЛОЖЕНИЕ А	26
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	40

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РТ-ЭТ» в части электропотребления ПАО «Кузнецов», (далее – АИИС КУЭ), заводской номер № 327, предназначенной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами ООО «РТ-ЭТ» в части электропотребления ПАО «Кузнецов», сбора, хранения, обработки и передачи полученной информации. Выходные данные системы могут использоваться для коммерческих расчетов.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в Приложении А.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (элементным) способом с учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с целью утверждения типа. Допускается совмещение операций первичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ. Интервал между поверками АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между поверками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и

т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологические характеристики ИК. Допускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит официальным заключением, что остальные ИК этим воздействиям не подвергались. В этом случае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные документы:

РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения».

ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Общие положения».

ГОСТ Р 4.199-85 «СПКП. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей».

ГОСТ 8.216-11 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки».

МИ 2845-2003 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения $6\sqrt{3}\dots 35$ кВ. Методика проверки на месте эксплуатации».

ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2003). Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии.

ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности».

ГОСТ 12.2.007.7-83 «Система стандартов безопасности труда. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности».

ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта НД по поверке	Обязательность проведения операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1	2	3	4
1. Подготовка к проведению поверки	8	Да	Да
2. Внешний осмотр	9.1	Да	Да
3. Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ	9.2	Да	Да
4. Проверка счетчиков электрической энергии	9.3	Да	Да
5. Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ и УСПД	9.4	Да	Да
6. Проверка функционирования вспомогательных устройств	9.5	Да	Да
7. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока	9.6	Да	Да
8. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов напряжения	9.7	Да	Да

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
9. Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиков.	9.8	Да	Да
10. Проверка погрешности часов компонентов системы	9.9	Да	Да
11. Проверка отсутствия ошибок информационного обмена	9.10	Да	Да
12. Проверка метрологических характеристик АИИС КУЭ	9.11	Да	Да
13. Идентификация программного обеспечения	10	Да	Да
14. Оформление результатов поверки	11	Да	Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки:

- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- Средства измерений в соответствии с документом МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- Средства измерений в соответствии с документом МИ 3196-2009 «Госу-

дарственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;

- Средства измерений в соответствии с документом «Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ»;

- Средства поверки счетчиков:

- СЭТ-4ТМ.03М – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;
- СЭТ-4ТМ.02М.07 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;
- ПСЧ-4ТМ.05М.05 – по документу «Счетчики электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05М. Руководство по эксплуатации. Приложение. Методика поверки» ИЛГШ.411152.146РЭ;
- СЭТ-4ТМ.03М.01 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;
- ПСЧ-4ТМ.05МК.05 – по документу «Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.167РЭ1;
- СЭТ-4ТМ.02М.07 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;

- Средства поверки УСПД:

- RTU-327L – по документу «Устройства сбора и передачи данных

серии RTU-327. Методика поверки. ДЯИМ.466215.007 МП»;

- Средства поверки УССВ-2:

- – в соответствии с документом МП-РТ-1906 (ДЯИМ.468213.001МП) «Устройства синхронизации системного времени УССВ-2. Методика поверки», утверждённому руководителем ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 17 мая 2013 г.;

- Средства поверки УСВ-2:

- УСВ-2 – в соответствии с документом ВЛСТ.237.00.001 И1 «Устройство синхронизации времени УСВ-2. Методика поверки», утверждённым ФГУП «ВНИИФТРИ» 12.05.2010 г.;

- Термогигрометр «CENTER» (мод.314): диапазон измерений температуры от минус 20...+ 60 °С; диапазон измерений относительной влажности от 1 до 100 %;

- Радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М.07, ПСЧ-4ТМ.05М.05, СЭТ-4ТМ.03М.01, ПСЧ-4ТМ.05МК.05, СЭТ-4ТМ.02М.07 и с ПО для работы с радиочасами «МИР РЧ-01».

Примечания:

1. Допускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.

2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесены в Госреестр СИ и иметь действующие свидетельства о поверке.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных в соответствии с ПР 50.2.012, изучивших настоящую методику поверки и ру-

ководство пользователя на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

5.2 Определение погрешности часов компонентов системы и отсутствия ошибок информационного обмена осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучивших вышеуказанные документы и прошедшим обучение работы с радиочасами «МИР РЧ-01», принимающих сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки» и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетчиков СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М.07, ПСЧ-4ТМ.05М.05, СЭТ-4ТМ.03М.01, ПСЧ-4ТМ.05МК.05, СЭТ-4ТМ.02М.07, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документы по поверке счетчиков и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанными документами. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и

свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.9 Поверка УССВ-2, УСВ-2, УСПД RTU-327L, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим методику поверки на вышеуказанные СИ и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанными документами. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и выше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

ВНИМАНИЕ.

При проведении поверочных и измерительных работ должны присутствовать работники объекта, на котором размещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на подключение и отключение эталонных и поверяемых средств измерений в соответствии со схемой поверки или с методикой выполнения измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.7-75.

6.3 Все оперативные отключения и включения должны проводиться руко-

водителем работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия применения средств поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Для проведения поверки представляют следующие копии документов:

- руководство пользователя АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельств о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК, и свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической поверке);
- акты, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения;
- акты, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ;
- акты, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

8.2 Перед проведением поверки на месте эксплуатации АИИС КУЭ выполняют следующие подготовительные работы:

– проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и ПУЭ;

– проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансформаторов, счетчиков электроэнергии, УСПД, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по п.п. 9.1, 9.3, 9.4, 9.5;

– организуют рабочее место для поверителя, для проведения работ по п.п. 9.2, 9.6, 9.7, 9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений компонентов АИИС КУЭ, наличие поверительных пломб и клейм на измерительных компонентах.

9.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, наличие шильдиков и маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность прокладки проводных линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованных измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводных линий.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по проверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительных компонентов:

- измерительных трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки»;

- измерительных трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;

- счетчиков электрической энергии:

– СЭТ-4ТМ.03М – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;

– СЭТ-4ТМ.02М.07 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;

– ПСЧ-4ТМ.05М.05 – по документу «Счетчики электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05М. Руководство по эксплуатации. Приложение. Методика поверки» ИЛГШ.411152.146РЭ;

– СЭТ-4ТМ.03М.01 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;

– ПСЧ-4ТМ.05МК.05 – по документу «Счетчик электрической энергии ПСЧ-4ТМ.05МК. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.167РЭ1;

– СЭТ-4ТМ.02М.07 – по документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» ИЛГШ.411152.145 РЭ1;

- УСПД:

- RTU-327L – по документу «Устройства сбора и передачи данных серии RTU-327. Методика поверки. ДЯИМ.466215.007 МП»;
- – УССВ-2:в соответствии с документом МП-РТ-1906 (ДЯИМ.468213.001МП) «Устройства синхронизации системного времени УССВ-2. Методика поверки», утверждённому руководителем ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 17 мая 2013 г.;
- УСВ-2 – в соответствии с документом ВЛСТ.237.00.001 И1 «Устройство синхронизации времени УСВ-2. Методика поверки», утверждённым ФГУП «ВНИИФТРИ» 12.05.2010 г.;

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ и УСПД

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускают на выполнение программу сбора данных и в поле “пароль” вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.

9.4.2 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загружают операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено сообщение об отсутствии «ключа защиты».

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.5 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность подсоединения УСПД.

9.4.6 Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с его эксплуатационной документацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка считается успешной, если все подсоединенные к УСПД счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках.

9.4.7 Проверяют программную защиту УСПД от несанкционированного доступа.

9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти процессора УСПД.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по проверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5.1 Проверка функционирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности специальных программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков или УСПД.

Допускается автономная проверка модемов с использованием тестового программного обеспечения.

9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО. Проверка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подключенные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по проверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока

9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТТ по МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения

поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения

9.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

9.7.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТН по МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиков

Проверяют наличие данных измерений падения напряжения $U_{\text{л}}$ в проводной линии связи для каждой фазы по утвержденному документу «Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за 1 год до проведения поверки

ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 % от номинального значения на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по проверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с показаниями часов УСПД/сервера, получающего сигналы точного времени от устройства синхронизации системного времени GPS-приемника. Расхождение показаний радиочасов с УСПД/сервером не должно превышать ± 1 с / ± 1 с. Для снятия синхронизированных измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборудования.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответствующие сличению часов счетчика, УСПД и сервера. Расхождение времени часов: сервера – УСПД, УСПД- счетчика, , в момент, предшествующий коррекции, не должно превышать предела допускаемого расхождения ± 5 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по проверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрального компьютера (сервера БД).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК,

должны быть включены.

9.10.1 На центральном компьютере (сервере БД) системы распечатывают значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интервалом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных, соответствующих каждому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных не допускается за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или устраненным отказом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают моменты нарушения связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность измерительной информации в памяти центральных компьютерах (серверах) системы на тех интервалах времени, в течение которого была нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и базе данных центрального компьютера (сервера БД) полученные по п. 9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда учетного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реальном режиме времени сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) с данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы для того же момента времени. Для этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по проверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.11 Проверка метрологических характеристик АИИС КУЭ

9.11.1 Границы интервала основной погрешности ИК электроэнергии рассчитывают для вероятности $P=0,95$ для нормальных условий.

В качестве нормальных условий используют данные, предусмотренные технической документацией на АИИС КУЭ.

9.11.2 Границы интервала основной относительной погрешности ИК активной электроэнергии вычисляют по формуле (1):

$$\delta_{ИКОА} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_{ТТ}^2 + \delta_{ТН}^2 + \delta_{\theta_A}^2 + \delta_{л}^2 + \delta_{oc}^2} \quad (1)$$

где

$\delta_{ИКОА}$ - границы интервала основной относительной погрешности ИК активной электроэнергии в % для вероятности 0,95;

$\delta_{ТТ}$ - предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде трансформатора тока (ТТ) в %;

$\delta_{ТН}$ - предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде трансформатора напряжения (ТН) в %;

δ_{θ_A} - границы интервала относительной погрешности измерения активной электроэнергии обусловленной угловыми погрешностями измерительных трансформаторов в %;

$\delta_{л}$ - предел допускаемой относительной погрешности, обусловленной потерями напряжения в линии связи между ТН и счетчиком в %;

δ_{oc} - предел допускаемой основной относительной погрешности счетчика электроэнергии в %.

Границы интервала суммарной абсолютной угловой погрешности θ в минутах и границы интервала относительной погрешности δ_{θ_A} в % определяются по формулам:

$$\theta = \sqrt{\theta_I^2 + \theta_U^2} \quad (2)$$

$$\delta_{\theta_A} = 0,029 \cdot \theta \cdot \operatorname{tg} \phi \quad (3)$$

где

θ_I и θ_U - пределы допускаемых угловых погрешностей ТТ и ТН в минутах, соответственно;

ϕ - угол сдвига между векторами первичных тока и напряжения в градусах.

9.11.3 Границы интервала погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации рассчитывают для вероятности 0,95. В качестве рабочих условий используют данные, предусмотренные технической документацией на АИИС КУЭ.

9.11.4 Границы интервала относительной погрешности ИК активной электроэнергии в рабочих условиях вычисляют по формуле (4):

$$\delta_{ИКрА} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_{ТТ}^2 + \delta_{ТН}^2 + \delta_{\theta_A}^2 + \delta_{\lambda}^2 + \delta_{oc}^2 + \sum_{i=1}^m \delta_{дон_i}^2} \quad (4)$$

где

$\delta_{ИКрА}$ - границы интервала относительной погрешности ИК активной электроэнергии в % для вероятности 0,95;

$\delta_{ТТ}$, $\delta_{ТН}$, δ_{θ_A} , δ_{λ} , δ_{oc} - те же величины, что и в формуле (1);

$\delta_{дон_i}$ - предел относительной допускаемой дополнительной погрешности счетчика электроэнергии в рабочих условиях от i – ой влияющей величины;

m – общее число влияющих величин.

9.11.5 Границы интервала основной относительной погрешности ИК реактивной электроэнергии вычисляют по формуле (5):

$$\delta_{ИКОР} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_{ТТ}^2 + \delta_{ТН}^2 + \delta_{\theta_p}^2 + \delta_{\lambda}^2 + \delta_{oc}^2} \quad (5)$$

где

$\delta_{ИКОР}$ - границы интервала основной относительной погрешности ИК реактивной электроэнергии в % для вероятности 0,95;

δ_{θ_p} - границы интервала относительной погрешности измерения реактивной электроэнергии обусловленной угловыми погрешностями измерительных транс-

форматоров в %.

Границы интервала относительной погрешности δ_{θ_p} в % определяются по формулам:

$$\delta_{\theta_A} = 0,029 \cdot \theta \cdot \operatorname{ctg} \phi \quad (6)$$

Остальные величины в формулах (5) и (6) те же, что в формулах (1) и (3).

9.11.6 Границы интервала относительной погрешности ИК реактивной электроэнергии в рабочих условиях вычисляют по формуле (7):

$$\delta_{\text{ИКРР}} = \pm 1,1 \sqrt{\delta_{\text{ТТ}}^2 + \delta_{\text{ТН}}^2 + \delta_{\theta_p}^2 + \delta_{\Delta}^2 + \delta_{\text{ос}}^2 + \sum_{i=1}^m \delta_{\text{дон}_i}^2} \quad (7)$$

Где все величины те же, что в формулах (1), (3), (4) и (6).

Примечание - Формулы (1), (4), (5) и (7) даны для случая, когда отклонение внешних влияющих величин от нормальных значений вызывает дополнительные погрешности только у счетчика электроэнергии, а составляющими погрешности измерения электроэнергии обусловленными погрешностью задания интервала времени интегрирования электрической мощности, погрешностью передачи информации по ГОСТ 4.199-85, погрешностью обработки данных можно пренебречь.

При обнаружении не соответствий по п. 9.11 АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификационных данных программного обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;
- идентификационное наименование программного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода);

- алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения.

10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:

- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанных организацией – разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специальных протестированных (аттестованных, сертифицированных) аппаратно-программных средств и/или протестированного (аттестованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов по пунктам раздела 9 выписывают свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». В приложении к свидетельству указывают перечень ИК.

11.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов методики поверки АИИС КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатации и на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» с указанием причин.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 - Перечень измерительных каналов системы

Номер ИК	Наименование объекта	Измерительные компоненты				Вид электроэнергии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ	ТН	Счётчик	УСПД		Основная погрешность, %	Погрешность в рабочих условиях, %
ПС 110/10 кВ «ЗИФ»								
1	ПС 110/10 кВ «ЗИФ», ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.6	ТЛШ-10-1 Кл. т. 0,5 3000/5 Зав. № 577; Зав. № 578	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 1751140000005	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 08020900002	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,1 ±2,7	±3,1 ±5,6
2	ПС 110/10 кВ «ЗИФ», ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.15	ТЛШ-10-1 Кл. т. 0,5 3000/5 Зав. № 585; Зав. № 584	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 1751140000007	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 08020900090	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,1 ±2,7	±3,1 ±5,6
3	ПС 110/10 кВ «ЗИФ», ЗРУ-10 кВ, 3 с.ш. 10 кВ, яч.39	ТЛШ-10-1 Кл. т. 0,5 3000/5 Зав. № 574; Зав. № 575	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 1751140000003	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0802090150	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,1 ±2,7	±3,1 ±5,6
4	ПС 110/10 кВ «ЗИФ», ЗРУ-10 кВ, 4 с.ш. 10 кВ, яч.50	ТЛШ-10-1 Кл. т. 0,5 3000/5 Зав. № 576; Зав. № 579	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 1751140000002	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 08020900080	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,1 ±2,7	±3,1 ±5,6

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ПС 110/10 кВ «ЗИФ», ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.3	ТПЛ-10-М-1 Кл. т. 0,5 150/5 Зав. № 1725; Зав. № 1724	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 1751140000007	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122974	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
6	ПС 110/10 кВ «ЗИФ», ЗРУ-10 кВ, 4 с.ш. 10 кВ, яч.34	ТПЛ-10-М-1 Кл. т. 0,5 150/5 Зав. № 1742; Зав. № 1743	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 1751140000002	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124047	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
7	ПС 110/10 кВ «ЗИФ», ЗРУ-10 кВ, 4 с.ш. 10 кВ, яч.56	ТОЛ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 9251; Зав. № 4490	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 1751140000002	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812123031	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
8	ПС 110/10 кВ «ЗИФ», ЗРУ-10 кВ, 4 с.ш. 10 кВ, яч.58	ТОЛ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 9249; Зав. № 9250	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 1751140000002	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812123038	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
КП-26 10 кВ								
9	КП-26 10 кВ, РУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.16	ТПЛ-10 Кл. т. 0,5 75/5 Зав. № 253; ТПЛ-10-М Зав. № 2520	НТМИ-10 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 2412	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124066	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КП-26 10 кВ, РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.19	ТПЛ-10 Кл. т. 0,5 75/5 Зав. № 1171; Зав. № 1343	НТМИ-10 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 3912	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124145	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
КП-2 10 кВ								
11	КП-2 10 кВ, РУ- 10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.21	ТПЛ-10-М Кл. т. 0,5S 50/5 Зав. № 1850; Зав. № 1849	ЗНОЛ.06-10 Кл. т. 0,5 10000:√3/100:√3 Зав. № 5001971; Зав. № 5001977; Зав. № 5001980	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122946	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,2 ±7,2
КП-1 10 кВ								
12	КП-1 10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1, 2 с.ш. 10 кВ, яч.2	ТПОЛ-10М-3 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 21783; Зав. № 21784; Зав. № 21785	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 1751140000001; Зав. № 1751140000004	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812123080	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
13	КП-1 10 кВ, ЗРУ-10 кВ, 1, 2 с.ш. 10 кВ, яч.32	ТПОЛ-10М-3 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 21807; Зав. № 21808; Зав. № 21809	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 1751140000001; Зав. № 1751140000004	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122981	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пром. насосная ОАО «Кузнецов»								
14	Пром. насосная ПАО «Кузнецов», РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч.2	ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 5051126; Зав. № 5051131; Зав. № 5051122	-	ПСЧ-4ТМ.05М.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0623120018	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±4,1 ±7,1
15	Пром. насосная ПАО «Кузнецов», РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч.5	ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S 600/5 Зав. № 5051130; Зав. № 5051119; Зав. № 5051134	-	ПСЧ-4ТМ.05М.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0623120668	RTU-327L Зав. № 007464	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±4,1 ±7,1
ТП-1 10/0,4 кВ ИК (к.б)								
16	ТП-1 10/0,4 кВ ИК (к.б), РУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч. 3	ТПФМ-10 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 42518; ТПОЛ-10 Зав. № 21776	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 0510	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122825	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
17	ТП-1 10/0,4 кВ ИК (к.б), РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч. 10	ТПЛ-10 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 35487; Зав. № 31147	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 0510	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122860	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	ТП-1 10/0,4 кВ ИК (к.6), РУ-10 кВ, 3 с.ш. 10 кВ, яч. 14	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 1163; Зав. № 1167	НТМИ-10 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 3660	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122869	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
ТП-5 10/0,4 кВ НИЦ-НК (к.124)								
19	ТП-5 10/0,4 кВ НИЦ-НК (к.124), РУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч. 3	ТПЛ-10 Кл. т. 0,5 200/5 Зав. № 37909; Зав. № 37829	НТМК-10 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 161	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122846	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
20	ТП-5 10/0,4 кВ НИЦ-НК (к.124), РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч. 13	ТПЛ-10 Кл. т. 0,5 200/5 Зав. № 28718; Зав. № 29418	НТМК-10 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 138	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122904	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
ТП-1 10/0,4 кВ НИЦ-НК (к.114)								
21	ТП-1 10/0,4 кВ НИЦ-НК (к.114), РУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч. 6	ТПЛ-10 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 35140; Зав. № 35142	НТМК-10 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 162	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122764	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
22	ТП-1 10/0,4 кВ НИЦ-НК (к.114), РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч. 29	ТПФМ-10 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 89497; Зав. № 89629	НТМК-10 Кл. т. 0,5 10000/100 Зав. № 501	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122874	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПС 110/10 кВ «Винтай 2»								
23	ПС 110/10 кВ «Винтай 2», ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч. 1	ТЛЮ-10 Кл. т. 0,5S 2000/5 Зав. № 7865; Зав. № 7866; Зав. № 7867	ЗНОЛП-ЭК-10 Кл. т. 0,2 10000:√3/100:√3 Зав. № 4074; Зав. № 4075; Зав. № 4080	СЭТ-4ТМ.03М.01 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0802125625	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±1,0 ±2,6	±4,2 ±7,1
24	ПС 110/10 кВ «Винтай 2», ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч. 29	ТЛЮ-10 Кл. т. 0,5S 2000/5 Зав. № 17906; Зав. № 17907; Зав. № 17908	ЗНОЛП-ЭК-10 Кл. т. 0,2 10000:√3/100:√3 Зав. № 8153; Зав. № 8154; Зав. № 8155	СЭТ-4ТМ.03М Кл. т. 0,2S/0,5 Зав. № 0803090150	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±0,9 ±2,4	±3,0 ±5,6
25	ПС 110/10 кВ «Винтай 2», РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-1	ТОП-0,66 Кл. т. 0,2 150/5 Зав. № 4042952; Зав. № 4043446; Зав. № 4042951	-	ПСЧ-4ТМ.05М.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0623120569	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±0,7 ±1,5	±3,2 ±5,9
26	ПС 110/10 кВ «Винтай 2», РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-2	ТОП-0,66 Кл. т. 0,2 150/5 Зав. № 4043445; Зав. № 4042950; Зав. № 4043444	-	ПСЧ-4ТМ.05М.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0623120562	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±0,7 ±1,5	±3,2 ±5,9

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	ПС 110/10 кВ «Винтай-2», ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.7	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 7868; Зав. № 7869	ЗНОЛП-ЭК-10 Кл. т. 0,2 10000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Зав. № 4074; Зав. № 4075; Зав. № 4080	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812123007	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±1,0 ±2,6	±4,2 ±7,1
28	ПС 110/10 кВ «Винтай-2», ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.9	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 14083; Зав. № 14089	ЗНОЛП-ЭК-10 Кл. т. 0,2 10000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Зав. № 4074; Зав. № 4075; Зав. № 4080	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122811	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±1,0 ±2,6	±4,2 ±7,1
29	ПС 110/10 кВ «Винтай-2», ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.27	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 17905; Зав. № 17904	ЗНОЛП-ЭК-10 Кл. т. 0,2 10000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Зав. № 8153; Зав. № 8154; Зав. № 8155	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122757	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±1,0 ±2,6	±4,2 ±7,1
30	ПС 110/10 кВ «Винтай-2», ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.33	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 100/5 Зав. № 9408; Зав. № 9409	ЗНОЛП-ЭК-10 Кл. т. 0,2 10000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Зав. № 8153; Зав. № 8154; Зав. № 8155	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122832	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±1,0 ±2,6	±4,2 ±7,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	ПС 110/10 кВ «Винтай-2», ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.13	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 14088; Зав. № 14086	ЗНОЛП-ЭК-10 Кл. т. 0,2 10000:√3/100:√3 Зав. № 4074; Зав. № 4075; Зав. № 4080	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0803145966	RTU-327L Зав. № 007462	активная	±1,0	±4,2
				СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0808140704	RTU-327L Зав. № 007462	активная реактивная	±1,0 ±2,6	±7,1
32	ПС 110/10 кВ «Винтай-2», ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.35	ТЛО-10 Кл. т. 0,5S 150/5 Зав. № 40879; Зав. № 40878	ЗНОЛП-ЭК-10 Кл. т. 0,2 10000:√3/100:√3 Зав. № 8153; Зав. № 8154; Зав. № 8155	ТП 35/6 кВ «КМЗ»				
33	ТП 35/6 кВ «КМЗ», РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 23	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Зав. № 15283; Зав. № 08550	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № ВУ07	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122971	RTU-327L Зав. № 007463	активная	±1,2	±4,1
				СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122978	RTU-327L Зав. № 007463	реактивная	±2,8	±7,1
34	ТП 35/6 кВ «КМЗ», РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 26	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Зав. № 11998; Зав. № 19411	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № ПТВКС	ТПОЛ-10				
35	ТП 35/6 кВ «КМЗ», РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 30	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Зав. № 18565; Зав. № 19054	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № ПТВКС	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122909	RTU-327L Зав. № 007463	активная	±1,2	±4,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РП-3 6 кВ КИД корпус 102								
36	РП-3 6 кВ КИД корпус 102, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.1	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Зав. № 4836; Зав. № 5820; Зав. № 4844	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 20991500000003	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122783	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
37	РП-3 6 кВ КИД корпус 102, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.17	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 800/5 Зав. № 10018; Зав. № 10091; Зав. № 10072	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 20991500000006	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122785	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
38	РП-3 6 кВ КИД корпус 102, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-1	Т-0,66 Кл. т. 0,5 50/5 Зав. № 039983; Зав. № 039982; Зав. № 039986	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1106150230	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±4,1 ±7,1
39	РП-3 6 кВ КИД корпус 102, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-2	Т-0,66 Кл. т. 0,5 50/5 Зав. № 039981; Зав. № 039984; Зав. № 039985	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1106150202	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±4,1 ±7,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РП-2 6 кВ корпус 86					
40	РП-2 6 кВ корпус 86, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.3	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Зав. № 23589; Зав. № 21855; Зав. № 21845	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 2099150000001	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122778	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
41	РП-2 6 кВ корпус 86, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.19	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Зав. № 23552; Зав. № 23568; Зав. № 21896	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 2099150000005	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122902	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
42	РП-2 6 кВ корпус 86, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-1	ТОП-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Зав. № 5029953; Зав. № 5033653; Зав. № 5033654	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1106150342	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±4,1 ±7,1
43	РП-2 6 кВ корпус 86, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ ТСН-2	Т-0,66 Кл. т. 0,5S 50/5 Зав. № 039988; Зав. № 039989; Зав. № 039987	-	ПСЧ-4ТМ.05МК.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 1106150237	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,0 ±2,4	±4,1 ±7,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РП-1 6 кВ корп. 51								
44	РП-1 6 кВ корп. 51, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 8	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Зав. № 30794; Зав. № 18597; Зав. № 24209	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № ЕВВП	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124059	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
45	РП-1 6 кВ корп. 51, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 14	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 1000/5 Зав. № 27408; Зав. № 27262; Зав. № 13063	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № ПЕВВ	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122985	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
46	РП-1 6 кВ корп. 51, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.4	ТПЛ-10-М Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 2247; Зав. № 2248	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № ЕВВП	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122839	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,2 ±7,2
47	РП-1 6 кВ корп. 51, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.16	ТПЛ-10-М Кл. т. 0,5 300/5 Зав. № 2105; ТПЛ-10 Зав. № 2531	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № ПЕВВ	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122797	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТП-5 6/0,4 кВ корпус 8								
48	ТП-5 6/0,4 кВ корпус 8, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 13	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 4567; Зав. № 6539	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 2099150000004	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122853	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
49	ТП-5 6/0,4 кВ корпус 8, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 14	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 6658; Зав. № 6510	НАМИТ-10-2 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 2099150000002	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122806	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
ТП-108 6/0,4 кВ								
50	ТП-108 6/0,4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч. 4	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 15242; Зав. № 12870	НОМ-6 Кл. т. 0,5 6000:√3/100:√3 Зав. № 6257; Зав. № 6242	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122743	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
51	ТП-108 6/0,4 кВ, ЗРУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 14	ТПОЛ-10 Кл. т. 0,5 600/5 Зав. № 20060; Зав. № 17588	НТМК-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 145	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122820	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
52	ТП-108 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч. 11	ТПМ-10 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 36768; Зав. № 37195	НТМК-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № 145	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122813	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТП-115 6/0,4 кВ								
53	ТП-115 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.4	ТОЛ-10 Кл. т. 0,5 100/5 Зав. № 9410; Зав. № 9411	ЗНОЛ.06 Кл. т. 0,5 6000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Зав. № 6203; Зав. № 4042; Зав. № 5198	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0810120728	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
		ТОЛ-10 Кл. т. 0,5 400/5 Зав. № 9190; Зав. № 9191; Зав. № 9192	ЗНОЛ.06 Кл. т. 0,5 6000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Зав. № 6203; Зав. № 4042; Зав. № 5198	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812124096	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
ТП-101 6/0,4 кВ								
55	ТП-101 6/0,4 кВ, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.4	ТПШМ-10 Кл. т. 0,5 200/5 Зав. № 34045; Зав. № 39137	НТМИ-6 Кл. т. 0,5 6000/100 Зав. № РАКК	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122999	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1
		ТП-114 6/0,4 кВ корпус 42						
56	ТП-114 6/0,4 кВ корпус 42, РУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.3	ТПШМ-10 Кл. т. 0,5 200/5 Зав. № 38553; Зав. № 38592	НОМ-6 Кл. т. 0,5 6000: $\sqrt{3}/100:\sqrt{3}$ Зав. № 10316; Зав. № 10422	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122827	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,1 ±7,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	ТП-114 6/0,4 кВ корпус 42, РУ-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.9	ТПЛ-10-М Кл. т. 0,5S 300/5 Зав. № 2336; Зав. № 2337	НОМ-6 Кл. т. 0,5 6000:√3/100:√3 Зав. № 10974; Зав. № 10454	СЭТ-4ТМ.02М.07 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0812122736	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±1,2 ±2,8	±4,2 ±7,2
ВРУ-0,4 кВ Шахта №8								
58	ВРУ-0,4 кВ Шахта №8	ТОП-0,66 Кл. т. 0,2 100/5 Зав. № 4042947; Зав. № 4042948; Зав. № 4042949	-	ПСЧ-4ТМ.05М.05 Кл. т. 0,5S/1,0 Зав. № 0623121754	RTU-327L Зав. № 007463	активная реактивная	±0,7 ±1,5	±3,2 ±5,9

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Лист регистрации изменений ИК системы

Наименование объекта	Заменяемый компонент	Заменяющий компонент		
		Тип	Зав. номер	Метрологические характеристики

«Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РТ-ЭТ» в части электропотребления ПАО «Кузнецов»

обозначение документа, регламентирующего методику измерений

УДК _____

Ключевые слова:

Руководитель разработки _____ Начальник отдела 206.1 _____

должность

ФГУП «ВНИИМС»
наименование предприятия-разработчика

личная подпись

В.В. Киселев
инициалы, фамилия

Исполнитель: Начальник сектора 206.1/1
должность

личная подпись

М.В. Гришин
инициалы, фамилия

Утверждена _____

наименование документа
об утверждении методики
поверки

номер документа

дата принятия документа