

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «НИЦПВ»



В.Д. Войтко

2017 г.

Спектрометр энергодисперсионный безазотный Inca X-Act

Методика поверки

г. Москва
2017 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая методика распространяется на спектрометр энергодисперсионный безазотный Inca X-Act, зав. № 67593, изготовленный фирмой «Oxford Instruments plc» (Великобритания) (далее - прибор), установленный на сканирующий электронный микроскоп Carl Zeiss Merlin в тяжелом радиоактивном исполнении (далее – СЭМ), предназначенный для измерений содержания химических элементов в твердых образцах и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверками 1 год.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 6008-90. Марганец металлический и марганец азотированный. Технические условия.

ГОСТ Р 8.736 – 2011. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.

ГСССД МЭ 222 – 2014. Методика экспериментально-расчетного определения рентгеноспектральных характеристик контрольных образцов (образцов сравнения) для калибровки рентгеновских спектрометров.

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции, выполняемые при проведении поверки

№ п/п	Наименование операций	Раздел	Обязательность проведения операций при	
			первичной поверке	периодической поверке
1	2	3	4	5
1	Внешний осмотр, проверка комплектности. Идентификация программного обеспечения.	6.1	да	да
2	Проверка работоспособности прибора	6.2	да	да
3	Определение энергетического разрешения на линии Mn K $\alpha_{1,2}$ (5,895 кэВ)	6.3.1	да	да
4	Определение максимальной скорости счета прибора	6.3.2.	да	да
5	Определение СКО выходного сигнала	6.3.3	да	да
6	Определение диапазона измерений массовой доли элементов	6.3.4	да	да
7	Определение относительного СКО случайной погрешности измерений массовой доли элементов	6.3.5	да	да
8	Определение относительной погрешности измерений массовой доли элементов	6.3.6	да	да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки применяются стандартные образцы, вещества и средства измерений, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Стандартные образцы, вещества и средства измерений, используемые при поверке

Номер пункта по методике поверки	Обозначение образца в данной методике поверки	Марка или химический состав стандартного образца, марка средства измерений	Нормативный документ или номер ГСО
6.2 6.3.1 6.3.2 6.3.3	ПО-1	СО состава марганца металлического типа МН95(Ф5) или марганец марок Мн998 или Мн997	ГСО 1095-90П ГОСТ 6008-90.
6.3.4 6.3.5	ПО-2	СО состава бронзы типа БрОСН7-13-3л (комплект М179, индекс СО в составе комплекта 1793)	ГСО 6044-91/6048-91.

4.2 Поверхность образцов ПО-1 – ПО-2 должна быть отполирована в соответствии с требованиями технической документации прибора.

4.3 Рентгеноспектральные характеристики ПО-1 устанавливаются в соответствии с ГСССД МЭ 222 – 2014.

4.4 Допускается использование других средств поверки, по характеристикам, не уступающим указанным.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Требования безопасности должны соответствовать рекомендациям, изложенным в техническом описании на прибор.

5.2 При проведении поверки должны соблюдаться:

а) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности СП 2.6.1.2612-10;

б) Нормы радиационной безопасности НРБ –99/2009, Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523 – 09.

5.3 Дополнительные требования могут быть изложены в Инструкциях по технике безопасности для сотрудников предприятия, включая Инструкции по охране труда при работе на рентгеновских аппаратах (установках), Инструкцию по технике безопасности при работе с легковоспламеняющимися и огнеопасными жидкостями.

6 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

6.1 К проведению измерений для поверки допускаются лица:

- прошедшие обучение и имеющие удостоверения поверителя для данного вида измерений;
- знающие основы рентгеноспектрального анализа;
- имеющие опыт работы с рентгеновскими установками для определения состава веществ и материалов;
- изучившие техническое описание и Методику поверки данного прибора;
- допускаются к участию в измерениях операторы, имеющие опыт работы на установках для определения характеристик состава твёрдых веществ – установки рентгеновские- и прошедшие обучение, сдавшие соответствующие экзамены по охране труда и технике безопасности.

5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- | | |
|---|-----------------|
| - температура окружающего воздуха, °С | от 17 до 25; |
| - атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7; |
| - максимальное значение относительной влажности воздуха % | 80. |

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр, проверка комплектности. Идентификация программного обеспечения

6.1.1 Проводится проверка на соответствие технической документации (требованиям фирмы-изготовителя прибора), комплектности, маркировке, упаковке, требованиям безопасности, опробование. Осматривают поверяемый прибор, убеждаются в исправности заземления, отсутствии внешних повреждений, наличии защитных заслонок на окнах рентгеновской трубки, исправности вентиляции.

6.1.2 Проверку идентификационных данных программного обеспечения (ПО) проводят путем открытия на диске управляющего компьютера файла «Aztec.exe». В рабочем окне программы необходимо отобразить версию ПО. Версия ПО должна соответствовать данным, приведённым в таблице 3.

Результат поверки является положительным, если идентификационное наименование и версия ПО соответствуют сведениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	AZtec
Номер версии (идентификационный номер) ПО	2.1

6.2 Проверка работоспособности прибора. Определение мощности эквивалентной дозы рентгеновского излучения

6.2.1 Включить СЭМ и прибор в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.

6.2.2 Установить в камеру образцов СЭМ ПО-1.

6.2.3 Провести откачку камеры образцов СЭМ и внутреннего объема прибора.

6.2.4 Измерить с помощью встроенного вакуумметра остаточное давление в камере образцов при достижении рабочего вакуума с открытым клапаном спектрометра.

6.2.5 Включить высокое напряжение на СЭМ и убедиться, что осуществляется его регулировка в пределах 2 -30 кВ.

6.2.6 В соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора произвести набор спектра ПО-1. Убедиться в присутствии в набранном спектре линии Mn $K\alpha_{1,2}$ (5,895 кэВ).

6.2.7 Установить на СЭМ ускоряющее напряжение 30 кВ и ток электронного зонда 50 нА. С помощью дозиметра рентгеновского излучения ДКР-АТ1103М измерить значение мощности эквивалентной дозы рентгеновского излучения на расстоянии 10 см от элементов конструкции поверяемого прибора.

6.2.8 Прибор считается годным к поверке, если остаточное давление в камере образцов при открытом клапане и протекающем измерительном газе не превосходит 5×10^{-5} мм рт. ст, диапазон регулирования ускоряющего напряжения СЭМ от 2 до 30 кВ, выполнены условия п. 6.2.6.

6.3. Определение метрологических характеристик

6.3.1 Определение энергетического разрешения на линии Mn $K\alpha_{1,2}$ (5,895 кэВ)

6.3.1.1 Установить в камеру образцов ПО-1 и произвести откачку.

6.3.1.2 Установить ускоряющее напряжение СЭМ 15 кВ. На приборе установить максимальное число каналов регистрации спектра и максимальную селективность. Установить живое время набора не менее 100 с.

6.3.1.3 Регулировкой тока зонда добиться интенсивности спектра не более 20000 имп/с. Произвести запись спектра.

6.3.1.4 Если версия ПО, инсталлированная у пользователя, позволяет, измерить энергетическое разрешение средствами ПО. Если такой возможности нет, выполнить указанные ниже операции по пп.6.3.1.5 – 6.3.1.9.

6.3.1.5 Экспортировать полученный спектр в формат EMSA средствами ПО прибора (для этого необходимо кликнуть правой клавишей мышки на изображении набранного спектра, в выпадающем меню выбрать Export, затем EMSA). Сохранить спектр в полученном формате под именем под именем Mn.emsa.

6.3.1.6 Структура текстового файла в формате EMSA представлена в Приложении А. Спектр представляет собой массив данных $A=\{I_j, E_j\}$, где I_j, E_j – значения интенсивности рентгеновского излучения и энергии фотонов соответственно, переносят в программу OriginPro 8¹ или аналогичную для дальнейшей обработки, формируя файл с данными в этой программе.

6.3.1.7 Из полученных в п. 6.3.1.6 массива данных для каждого поверочного образца $A_i=\{I_j, E_j\}$ выделяют массив $V_i=\{I_k, E_k\}$ соответствующий диапазону энергий (ориентировочные значения) от 5695 эВ до 6095 эВ. Эти точки должны соответствовать выходу пика на уровень фона со стороны меньшей и большей энергий от максимума.

6.3.1.8 Зависимость интенсивности рентгеновского излучения от энергии фотонов $V_i=\{I_k, E_k\}$ аппроксимируют с помощью четырехпараметрической модели:

¹ Программа OriginPro 8 производства OriginLab Corporation, One Roundhouse Plaza, Northampton. MA 01060 USA

$$I_i(E) = I_{\phi_i} + A_i \exp\left(-\frac{(E-E_{p_i})^2}{2w_i^2}\right), \quad (1)$$

где $I_i(E)$ – интенсивность характеристического рентгеновского излучения, число импульсов за 100 с;

I_{ϕ_i} – интенсивность фона, число импульсов за 100 с;

A_i – спектральная интенсивность характеристической линии, число импульсов за 100 с;

E – энергия фотона, эВ;

E_{p_i} – энергия фотона, соответствующая значению спектральной интенсивности, эВ;

w_i – параметр, характеризующий ширину линии, эВ.

В программе OriginPro 8 этому соответствуют следующие действия: в меню *Analysis* выбрать пункт *Fitting*, в появившемся выпадающем меню пункт *Non Linear Curve Fit*. В появившемся окне диалога выбрать пункт *Function Selections*, в окне *Category* выбрать из выпадающего меню *Peak Functions*, затем в пункте *Category* выбрать функцию *GaussAmp*, которая соответствует модели (6). Осуществить аппроксимацию и в окне данных считать значения параметра w_i .

6.3.1.9 Энергетическое разрешение спектрометра на линии $K\alpha_{1,2}$ соответствующего элемента ΔE_i , эВ, вычисляются по формуле:

$$\Delta E_i = 2,3548 \cdot w_i, \quad (2)$$

где w_i , параметр, вычисленный в п. 6.3.1.8, эВ

6.3.1.10 Прибор считается годным, если полученное в п. 6.3.1.5 или вычисленные по формуле (2) значение энергетического разрешения не превосходит 125 эВ.

6.3.2 Определение максимальной скорости счета прибора

Измерение интенсивности рентгеновского излучения должно осуществляться на линейном участке зависимости регистрируемой интенсивности от числа поступающих на вход спектрометра квантов рентгеновского излучения в единицу времени. Максимальная скорость счета соответствует верхней границы линейной зависимости выходного сигнала детектора от интенсивности (числа рентгеновских квантов в единицу времени) поступающего на вход детектора рентгеновского излучения. Изменение числа поступающих в единицу времени квантов рентгеновского излучения при поверке достигают изменением тока электронного зонда РЭМ, контроль тока зонда осуществляют, измеряя ток поглощенных поверочным образцом электронов. Проверяют линейность участка зависимости регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения от поглощенного поверочным образцом тока электронного зонда.

6.3.2.1 Установить в камеру образцов РЭМ поверочный образец ПО-1. В случае отсутствия возможности измерений поглощенного тока средствами СЭМ, подключить внешний пикоамперметр к разъему поглощенного тока образца (необходимый диапазон измерений 100 пА-60 нА).

6.3.2.2 В соответствии с инструкцией по эксплуатации СЭМ установить ускоряющее напряжение РЭМ 25 кВ, с помощью ПО прибора установить живое время набора спектра 100с, шкалу 10 эВ/канал, энергетический диапазон шкалы 0- 20 кэВ, время обработки импульсов – соответствующее максимальной селективности.

6.3.2.3 Используя регулировку тока электронного зонда СЭМ определить значение поглощенного тока i_{min} , соответствующее полной регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения 1000 ± 100 имп/с и значение поглощенного тока i_{max} ,

соответствующее полной регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения, соответствующей максимальной скорости счета 100000 ± 500 имп/с.

6.3.2.4 Используя регулировку тока электронного зонда СЭМ убедится, что между значениями поглощенного образцом тока i_{min} и i_{max} возможно установить N-2 промежуточных значения поглощенного тока i_n ($i_1 = i_{min}, i_2, \dots, i_{N-1}, i_N = i_{max}$). Рекомендованное значение $N=10$.²

6.3.2.5 Последовательно устанавливая значения поглощенного образцом тока, используя регулировку тока электронного зонда СЭМ для каждого значения i_n произвести по M наборов спектра. Рекомендованное значение M не менее 5. Все полученные спектры экспортировать в формат EMSA (м. п. 6.3.1.5) и сохранить полученные текстовые файлы.

6.3.2.6 На основе полученных в п. 6.3.2.5 данных вычислить полные регистрируемые интенсивности рентгеновского излучения I_{nj} , имп/с, (с использованием программы Origin Pro 8 или аналогичной) по формуле:

$$I_{nj} = \frac{1}{t_{live}} \sum_{k=l}^m J_{njk}, \quad (3)$$

где t_{live} – живое время набора спектра, с ($t_{live} = 100$ с);

l – номер канала, соответствующий энергии фотонов 0,1 кэВ;

m – номер канала, соответствующий энергии фотонов 20 кэВ;

J_{njk} – число зарегистрированных фотонов в k – ом канале;

$n = 1, 2, \dots, N$ (см. п. 6.3.2.4);

$j = 1, 2, \dots, M$ (см. п. 6.3.2.5).

6.3.2.7 Проверку линейности диапазона регистрации производят путем оценки соответствия полученных в п.6.3.2.5 данных линейной зависимости регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения I от поглощенного образцом тока i в диапазоне изменения I от 1000 имп/с до 10000 имп/с:

$$I = a + bi. \quad (4)$$

6.3.2.8 Вычисляют средние значения регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения \bar{I}_n для каждого значения поглощенного образцом тока i_n по формуле:

$$\bar{I}_n = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M I_{nj}. \quad (5)$$

где I_{nj} – полная регистрируемая интенсивность рентгеновского излучения по формуле (3);

M – число измерений при данном значении поглощенного образцом тока (см. п. 6.3.3.8).

6.3.2.9 Вычисляют выборочные стандартные отклонения S_{I_n} результатов измерений регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения при каждом значении поглощенного образцом тока i_n по формуле:

$$S_{I_n} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^M (I_{nj} - \bar{I}_n)^2}{M-1}}. \quad (6)$$

6.3.2.10 Вычисляют сумму обратных величин дисперсий регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения при каждом значении поглощенного тока S_{ω} по формуле:

² Значения поглощенного тока i_n должны приблизительно равномерно располагаться внутри интервала (i_{min} , i_{max}), но строгое постоянство шага между значениями не требуется.

$$S_{\omega} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{s_{I_n}^2}. \quad (7)$$

6.3.2.11 Вычисляют весовые коэффициенты ω_n для каждого значения поглощенного образцом тока i_n :

$$\omega_n = \frac{\left(\frac{1}{s_{I_n}^2}\right)}{S_{\omega}}. \quad (8)$$

6.3.2.12 Вычисляют средневзвешенные значения регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения \bar{I} и поглощенного образцом тока \bar{i} по формулам:

$$\bar{I} = \sum_{n=1}^N \omega_n \bar{I}_n, \quad (9)$$

$$\bar{i} = \sum_{n=1}^N \omega_n i_n, \quad (10)$$

где \bar{I}_n – среднее значение регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения, вычисленное по формуле (5);

i_n – ток поглощенных образцом электронов (см. п. 6.3.2.5).

6.3.2.13 Вычисляют коэффициенты a и b в соотношении (4) по формулам:

$$b = \frac{\sum_{n=1}^N \omega_n \bar{I}_n (i_n - \bar{i})}{\sum_{n=1}^N \omega_n (i_n - \bar{i})^2}, \quad (11)$$

$$a = \bar{I} - b\bar{i}. \quad (12)$$

6.3.2.14 Вычисляют расчетные значения регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения \hat{I}_n по формуле:

$$\hat{I}_n = a + b x_n, \quad (13)$$

где a и b – коэффициенты, вычисленные по формулам (11) и (12);

i_n – ток поглощенных образцом электронов (см. п. 6.3.2.5).

6.3.2.15 Вычисляют взвешенную сумму Q_{I_1} квадратов отклонений расчетных значений \hat{I}_n от среднеарифметических значений \bar{I}_n формуле:

$$Q_{I_1} = M \sum_{n=1}^N \omega_n (\bar{I}_n - \hat{I}_n)^2, \quad (14)$$

где M – число измерений регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения (см. п. 6.3.3.8);

ω_n – весовые коэффициенты, вычисленные по формуле (9);

\bar{I}_n – средние значения регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения, вычисленные по формуле (6);

\hat{I}_n – расчетные значения регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения, вычисленные по формуле (14).

6.3.2.16 Вычисляют взвешенную сумму Q_{I_0} квадратов отклонений I_{nj} от среднеарифметических значений \bar{I}_n

$$Q_{I_0} = \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^m \omega_n (I_{nj} - \bar{I}_n)^2, \quad (15)$$

где ω_n – весовые коэффициенты, вычисленные по формуле (8);

I_{nj} – регистрируемые интенсивности рентгеновского излучения, вычисленные по формуле (3);

\bar{I}_n – средние значения регистрируемой интенсивности рентгеновского излучения, вычисленные по формуле (9).

6.3.2.17. Вычисляют отношение V_I по формуле:

$$V_I = \frac{N(M-1)Q_{I_1}}{(N-2)Q_{I_0}}. \quad (16)$$

6.3.2.18 Сравнивают вычисленное по формуле (16) значение V_I со значениями квантиля F-распределения $F(V_1, V_2)$ из таблицы Б.1 приложения Б со степенями свободы $V_1 = N - 2$ и $V_2 = N(M - 1)$.

Если выполняется неравенство:

$$V_I \leq F(V_1, V_2), \quad (17)$$

то верхняя граница исследованного диапазона находится на линейном участке зависимости величины выходного сигнала от интенсивности поступающего на детектор рентгеновского излучения и принимается в качестве максимального значения скорости счета. Прибор считается годным, если эта величина не менее 100000 имп/с.

6.3.3 Определение СКО выходного сигнала

6.3.3.1 Установить в камеру образцов СЭМ поверочный образец ПО-1.

6.3.3.2 Установить ускоряющее напряжение 25 кВ, получить изображение поверхности ПО-1, выбрать участок без пылинок и царапин, установить малый растр (увеличение 1000×).

6.3.3.3 Отрегулировать ток электронного зонда таким образом, чтобы скорость счета составляла (50000 ± 500) имп/с.

6.3.3.4 Произвести $p = 10$ измерений интенсивности линии $Mn K\alpha_{1,2}$ (5,895 кэВ) I_i .

6.3.3.5 Вычислить относительное СКО S_r выходного сигнала по формуле:

$$S_r = \frac{1}{\bar{I}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^p (I_i - \bar{I})^2}{p-1}} \cdot 100, \quad (18)$$

где S_r – относительное СКО выходного сигнала, %;

$\bar{I} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p I_i$ – среднее значение выходной интенсивности, имп/с;

$p = 10$ – число измерений выходной интенсивности в п. 6.3.3.3;

I_i – результат отдельного измерения выходной интенсивности в п. 6.3.3.3.

6.3.3.5 Прибор считается годным, если относительное СКО выходной интенсивности, вычисленное по формуле (18) не более 0,5%.

6.3.4 Определение диапазона измерений массовой доли элементов

6.3.4.1 Установить в камеру образцов СЭМ поверочный образец ПО-2.

6.3.4.2 Установить ускоряющее напряжение 30 кВ, на приборе установить диапазон шкалы 0 -20 кэВ, живое время набора данных 200 с.

6.3.4.3 Подвести ПО-2 под электронный зонд, сфокусировать изображение, выбрать участок без пылинок и царапин, установить малый растр (увеличение 1000×).

6.3.4.4 Отрегулировать ток электронного зонда таким образом, чтобы мертвое время не превышало 3%.

6.3.4.5 Произвести набор спектра.

6.3.4.6 Обработать спектр с помощью программы количественного анализа с нормализацией результатов. При обработке учитывать элементы Cu, Pb, Cd, Sb, Sn, Ni, P, Fe.

6.3.4.7 Если вычисленное в п.6.3.4.6 содержание Cu (73±3) % и содержание P (0,13±0,4) %, диапазон измерений массовой доли элементов принимают равным от 0,1 до 100%, а прибор считается годным.

6.3.5 Определение СКО случайной составляющей относительной погрешности измерений массовой доли элементов

6.3.5.1 Установить в камеру образцов СЭМ поверочный образец ПО-2.

6.3.5.2 Установить ускоряющее напряжение 30 кВ, на приборе установить диапазон шкалы 0 - 20 кэВ, живое время набора данных 200 с.

6.3.5.3 Подвести ПО-2 под электронный зонд, сфокусировать изображение, выбрать участок без пылинок и царапин, установить малый растр (увеличение 1000×).

6.3.5.4 Отрегулировать ток электронного зонда таким образом, чтобы мертвое время не превышало 3%.

6.3.5.5 Произвести набор спектра образца ПО-2.

6.3.5.6 Обработать спектр с помощью программы количественного анализа с нормализацией результатов. При обработке учитывать элементы Cu, Pb, Cd, Sb, Sn, Ni, P, Fe. Получить рассчитанные значения массовой доли элементов Cu (c_{Cui}); Pb (c_{Pbi}); Sn (c_{Sni}) Fe (c_{Fei}).

6.3.5.7 Повторить операции по пп. 6.3.5.5 – 6.3.5.6 $m = 10$ раз, каждый раз сдвигая образец во избежание влияния контаминации.

6.3.5.8 Вычислить средние значения содержаний элементов Cu, Pb, Sn, Fe по формулам:

$$\bar{c}_{Cu} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m c_{Cui}; \bar{c}_{Pb} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m c_{Pbi}; \bar{c}_{Sn} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m c_{Sni}; \bar{c}_{Fe} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m c_{Fei}, \quad (20)$$

где c_{Cui} ; c_{Pbi} ; c_{Sni} , c_{Fei} содержания Cu, Pb, Sn, Fe соответственно, полученные в п. 6.3.5.7;

$m = 10$ число набранных в п.6.3.5.7 спектров ПО-1.

6.3.5.9 Вычислить СКО случайной составляющей относительной погрешности определения содержания элементов Cu, Pb, Sn, Fe по формулам:

$$\begin{aligned}
 s_r^{Cu} &= \frac{1}{\bar{c}_{Cu}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (c_{Cui} - \bar{c}_{Cu})^2}{m(m-1)}} \cdot 100 \\
 s_r^{Pb} &= \frac{1}{\bar{c}_{Pb}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (c_{Pbi} - \bar{c}_{Pb})^2}{m(m-1)}} \cdot 100 \\
 s_r^{Sn} &= \frac{1}{\bar{c}_{Sn}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (c_{Sni} - \bar{c}_{Sn})^2}{m(m-1)}} \cdot 100 \\
 s_r^{Fe} &= \frac{1}{\bar{c}_{Fe}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (c_{Fei} - \bar{c}_{Fe})^2}{m(m-1)}} \cdot 100
 \end{aligned} \tag{21}$$

где $s_r^{Cu}, s_r^{Pb}, s_r^{Sn}, s_r^{Fe}$ – СКО случайной составляющей относительной погрешности определения содержания элементов Cu, Pb, Sn, Fe, %;

$\bar{c}_{Cu}, \bar{c}_{Pb}, \bar{c}_{Sn}, \bar{c}_{Fe}$ – средние значения содержания элементов Cu, Pb, Sn, Fe, вычисленные по формулам (20), %;

$c_{Cui}, c_{Pbi}, c_{Sni}, c_{Fei}$ – содержания Cu, Pb, Sn, Fe соответственно, полученные в отдельных измерениях, см. п. 6.3.5.7, %.

6.3.5.10 Прибор считается годным, если s_r^{Cu} не более 1%, s_r^{Pb} не более 2%, s_r^{Sn} не более 5%, \bar{c}_{Fe} не более 10%.

6.3.6 Определение относительной погрешности измерений массовой доли элементов

6.3.6.1 Вычислить доверительные границы случайной погрешности измерения содержания элементов Cu, Pb, Sn, Fe по формулам:

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_{Cu} &= \frac{s_r^{Cu}}{100} \bar{c}_{Cu} t \\
 \varepsilon_{Pb} &= \frac{s_r^{Pb}}{100} \bar{c}_{Pb} t \\
 \varepsilon_{Sn} &= \frac{s_r^{Sn}}{100} \bar{c}_{Sn} t \\
 \varepsilon_{Fe} &= \frac{s_r^{Fe}}{100} \bar{c}_{Fe} t
 \end{aligned} \tag{22}$$

где $\varepsilon_{Cu}, \varepsilon_{Pb}, \varepsilon_{Sn}, \varepsilon_{Fe}$ – доверительные границы случайных погрешностей измерения содержания Cu, Pb, Sn, Fe, %;

$s_r^{Cu}, s_r^{Pb}, s_r^{Sn}, s_r^{Fe}$ – СКО случайной составляющей относительной погрешности определения содержания элементов Cu, Pb, Sn, Fe, вычисленные по формулам (21), %;

$\bar{c}_{Cu}, \bar{c}_{Pb}, \bar{c}_{Sn}, \bar{c}_{Fe}$ – средние значения содержания элементов Cu, Pb, Sn, Fe, вычисленные по формулам (20), %;

$t = 2,262$ – коэффициент Стьюдента для 10 измерений и доверительной вероятности $P=0,95$.

6.3.6.2 Границы относительных погрешностей измерений содержания Cu, Pb, Sn, Fe (без учета знака) для доверительной вероятности $P = 0,95$ вычисляются по формулам:

$$\delta_{Cu} = \frac{100}{\bar{c}_{Cu}} K_{Cu} \sqrt{\frac{(|\bar{c}_{Cu} - c_{Cu}^{ref}| + |\Delta c_{Cu}^{ref}|)^2}{3} + \left(\frac{S_r^{Cu}}{100}\right)^2}; \quad K_{Cu} = \frac{\varepsilon_{Cu} + (|\bar{c}_{Cu} - c_{Cu}^{ref}| + |\Delta c_{Cu}^{ref}|)}{\frac{S_r^{Cu}}{100} + \frac{|\bar{c}_{Cu} - c_{Cu}^{ref}| + |\Delta c_{Cu}^{ref}|}{\sqrt{3}}}$$

$$\delta_{Pb} = \frac{100}{\bar{c}_{Pb}} K_{Pb} \sqrt{\frac{(|\bar{c}_{Pb} - c_{Pb}^{ref}| + |\Delta c_{Pb}^{ref}|)^2}{3} + \left(\frac{S_r^{Pb}}{100}\right)^2}; \quad K_{Pb} = \frac{\varepsilon_{Pb} + (|\bar{c}_{Pb} - c_{Pb}^{ref}| + |\Delta c_{Pb}^{ref}|)}{\frac{S_r^{Pb}}{100} + \frac{|\bar{c}_{Pb} - c_{Pb}^{ref}| + |\Delta c_{Pb}^{ref}|}{\sqrt{3}}}$$

$$\delta_{Sn} = \frac{100}{\bar{c}_{Sn}} K_{Sn} \sqrt{\frac{(|\bar{c}_{Sn} - c_{Sn}^{ref}| + |\Delta c_{Sn}^{ref}|)^2}{3} + \left(\frac{S_r^{Sn}}{100}\right)^2}; \quad K_{Sn} = \frac{\varepsilon_{Sn} + (|\bar{c}_{Sn} - c_{Sn}^{ref}| + |\Delta c_{Sn}^{ref}|)}{\frac{S_r^{Sn}}{100} + \frac{|\bar{c}_{Sn} - c_{Sn}^{ref}| + |\Delta c_{Sn}^{ref}|}{\sqrt{3}}}$$

$$\delta_{Fe} = \frac{100}{\bar{c}_{Fe}} K_{Fe} \sqrt{\frac{(|\bar{c}_{Fe} - c_{Fe}^{ref}| + |\Delta c_{Fe}^{ref}|)^2}{3} + \left(\frac{S_r^{Fe}}{100}\right)^2}; \quad K_{Fe} = \frac{\varepsilon_{Fe} + (|\bar{c}_{Fe} - c_{Fe}^{ref}| + |\Delta c_{Fe}^{ref}|)}{\frac{S_r^{Fe}}{100} + \frac{|\bar{c}_{Fe} - c_{Fe}^{ref}| + |\Delta c_{Fe}^{ref}|}{\sqrt{3}}}$$

где $\delta_{Cu}, \delta_{Pb}, \delta_{Sn}, \delta_{Fe}$ – относительные погрешности измерения содержания Cu, Pb, Sn, Fe, %;

$\bar{c}_{Cu}, \bar{c}_{Pb}, \bar{c}_{Sn}, \bar{c}_{Fe}$ – средние значения содержания элементов Cu, Pb, Sn, Fe, вычисленные по формулам (20), %;

$c_{Cu}^{ref}, c_{Pb}^{ref}, c_{Sn}^{ref}, c_{Fe}^{ref}$ – аттестованные содержания Cu, Pb, Sn, Fe в поверочном образце ПО-2 (указаны в паспорте ПО-2), %;

$\Delta c_{Cu}^{ref}, \Delta c_{Pb}^{ref}, \Delta c_{Sn}^{ref}, \Delta c_{Fe}^{ref}$ – погрешность аттестации содержания Cu, Pb, Sn, Fe в поверочном образце ПО-2 (указаны в паспорте ПО-2), %;

$S_r^{Cu}, S_r^{Pb}, S_r^{Sn}, S_r^{Fe}$ – СКО случайной составляющей относительной погрешности определения содержания элементов Cu, Pb, Sn, Fe, вычисленные по формулам (21), %;

$\varepsilon_{Cu}, \varepsilon_{Pb}, \varepsilon_{Sn}, \varepsilon_{Fe}$ – доверительные границы случайных погрешностей измерения содержания Cu, Pb, Sn, Fe, %;

6.3.6.3 Прибор считается годным, если δ_{Cu} не более 5 %; δ_{Pb} не более 10 %; δ_{Sn} не более 30 %; δ_{Fe} не более 35%.

7 Оформление результатов поверки

7.1 Результаты поверки оформляются протоколом (форма протокола приведена в Приложении В), который хранится в организации, проводившей поверку.

7.2 Прибор, удовлетворяющий требованиям настоящей методики, признают годным к применению и на него выдают свидетельство о поверке установленной формы.

7.3 При отрицательных результатах поверки процедуру поверки следует повторить. Если повторные результаты поверки окажутся неудовлетворительными, то прибор запрещают к применению и выдают извещение о непригодности с указанием причин.

Главный научный сотрудник АО «НИЦПВ»,
доктор физ.-мат. наук, профессор



М.Н. Филиппов

Структура текстового файла в формате EMSA (для 2048 каналов регистрации)

```

#FORMAT : EMSA MAS Spectral Data File
#VERSION : 1.0
#TITLE : New Project - spectrum
#DATE : 11-Mar-2014
#TIME : 12:40
#OWNER : Phenom-World B.V.
#NPOINTS : 1464.
#NCOLUMNS : 1.
#XUNITS : eV
#YUNITS : counts
#DATATYPE : XY
#XPERCHAN : 10.0
#OFFSET : -59.4
#SIGNALTYPE : EDS
#XLABEL : Energy
#YLABEL : Counts
#BEAMKV : kV: 15.0
#ELEVANGLE-dg: 19.0
#AZIMANGLE-dg: 0.0
#LIVETIME -s: 0.
#REALTIME -s: 30.
#SPECTRUM : Spectral Data Starts Here
 5.7, 0.0
 15.7, 0.0
 25.7, 0.0
 35.7, 0.0
 45.8, 0.0
 55.8, 0.0
 65.8, 0.0
.....
20385.1, 2.0
20395.1, 0.0
20405.1, 0.0
20415.1, 0.0
20425.1, 1.0
20435.1, 0.0
20445.2, 0.0
20455.2, 0.0
#ENDOFDATA :
    
```

22 первые строки с условиями эксперимента

Следующие 2048 строк – зарегистрированный спектр рентгеновского излучения в цифровой форме,
 первое число – энергия в электронвольтах,
 второе число – набранное число квантов, соответствующее данной энергии

Таблица Б.1 – Верхние доверительные границы F -распределения для $P = 0,95$ (V_2 – число степеней свободы числителя; V_1 – число степеней свободы знаменателя)

V_2	V_1									
	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
5	5,51	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,62	4,56
6	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	3,94	3,87
7	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,51	3,44
8	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,22	3,15
9	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,01	2,94
10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,85	2,77
11	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,72	2,65
12	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,62	2,54
13	3,41	3,18	3,08	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,53	2,46
14	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,46	2,39
15	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,40	2,33
16	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,35	2,28
17	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,31	2,23
18	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,27	2,19
19	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,23	2,16
20	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,20	2,12
21	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,18	2,10
22	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,15	2,07
23	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,13	2,05
24	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,35	2,30	2,25	2,11	2,03
27	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25	2,20	2,06	1,97
30	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,01	1,93
40	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	1,92	1,84
60	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,84	1,75
120	2,68	2,45	2,29	2,17	2,09	2,02	1,96	1,91	1,75	1,66
∞	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,67	1,57

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ №__ (от _____)

1. Средство измерений: Спектрометр энергодисперсионный безазотный Inca X-Act,

2. Принадлежит: НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва

3. Заводской номер: № 67593

4. Предприятие изготовитель: «Oxford Instruments plc» (Великобритания)

5. Условия поверки:

- температура окружающего воздуха _____ °С;
- относительная влажность воздуха _____ %;
- атмосферное давление _____ кПа.

6. Средства поверки:

6.1. СО состава марганца металлического типа МН95(Ф5) ГСО 1095-90П или марганец марок Мн998 или Мн997 по ГОСТ 6008-90.

6.2. СО состава бронзы типа БрОСН7-13-3л (комплект М179, индекс СО в составе комплекта 1793) ГСО 6044-91/6048-91.

6.3. Дозиметр рентгеновского излучения ДКР-АТ1103М.

7. Операции поверки

7.1 Внешний осмотр, проверка комплектности.

Вывод: _____

7.2 Проверка работоспособности:

Наименование параметра	Пункт методики поверки	Ед. изм.	Допустимое значение	Измеренное значение	Вывод о соответствии
Измерение давления в камере образцов СЭМ с открытым клапаном спектрометра и включенном потоке измерительного газа	6.1	Па	$<5 \cdot 10^{-5}$		
Проверка диапазона регулирования ускоряющего напряжения СЭМ	6.1	кВ	2 - 30		

Вывод _____

7.3 Определение метрологических характеристик

Наименование параметра	Пункт методики поверки	Ед. изм.	Допустимое значение	Измеренное значение	Вывод о соответствии
Энергетического разрешения на линии Mn K $\alpha_{1,2}$ (5,895 кэВ)	6.3.1.	эВ	не более 125		
Максимальная скорость счета	6.3.2	$\frac{\text{ИМП}}{\text{с}}$	не менее 100000		
Относительное СКО выходного сигнала	6.3.3	%	0,5		
Определение диапазона измерений массовой доли элементов	6.3.4	%	от 0,1 до 100		
СКО случайной составляющей относительной погрешности измерений массовой доли элементов - в диапазоне от 0,1% до 1,5% включ. - в диапазоне от 1,5% до 10% включ. - в диапазоне от 10% до 20% включ. - в диапазоне от 20% до 100% включ.	6.3.5	%	10 5 2 1		
Относительная погрешность измерений массовой доли элементов - в диапазоне от 0,1% до 1,5% включ. - в диапазоне от 1,5% до 10% включ. - в диапазоне от 10% до 20% включ. - в диапазоне от 20% до 100% включ.	6.3.6	%	± 35 ± 30 ± 10 ± 5		

Заключение: По результатам поверки спектрометр энергодисперсионный беззотный Inca X-Act, зав. № 67593, признан годным негодным (нужное подчеркнуть) к эксплуатации.

Поверитель: _____
подпись

_____ ФИО

« _____ » _____ 20 г.