

Государственный центр испытаний средств измерений
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Воронежской области»
(ФБУ «Воронежский ЦСМ»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по метрологии
ФБУ «Воронежский ЦСМ»



П.В. Воронин

2016 г.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ГУП «Белводоканал»-1

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Содержание

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	3
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	4
3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	5
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ	5
6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ	5
7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	6
8 ПРОВЕРКА ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ	11
9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А	13
БИБЛИОГРАФИЯ	26

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящая методика предназначена для проведения первичной и периодической поверок измерительных каналов (ИК) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ГУП «Белводоканал»-1 (далее – АИИС)

Методика устанавливает объем и содержание работ, выполняемых при поверке АИИС, условия, методы и средства их выполнения и порядок оформления результатов поверки.

В состав АИИС входят измерительные компоненты: измерительные трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746 и измерительные трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ 1983, статические счетчики электрической энергии (счетчики) по ГОСТ Р 52323-2005 и ГОСТ Р 52425-2005 и связующие компоненты (интерфейсы передачи/приема информации, преобразователи интерфейсов, модемы) в соответствии с проектной документацией.

Измерительная информация от измерительно-информационных точек учета (ИИК ТУ) со счетчиков в цифровой форме по интерфейсу RS-связи поступает в измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) с программным обеспечением (ПО) Альфа Центр и автоматизированные рабочие места (АРМ).

В состав АИИС входит система обеспечения единого времени (СОЕВ)

При разработке настоящей методики использованы нормативные документы, указанные в разделе Библиография.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Поверке подлежит каждый ИК АИИС, реализующий косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596.

Первичную поверку систем выполняют после проведения испытаний АИИС с целью утверждения типа. Допускается совмещение операций первичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа.

Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации АИИС.

Интервал между поверками АИИС составляет 4 года.

1.2 Измерительные компоненты АИИС (ТТ, ТН, счетчики и др.) поверяют с интервалом между поверками, установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки АИИС, поверяется только этот компонент и поверка АИИС не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

1.3 Внеочередную поверку АИИС проводят после ремонта системы, замены её измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологические характеристики ИК. Допускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что остальные ИК этим воздействиям не подвергались. В этом случае может быть оформлено дополнение к основному свидетельству о поверке системы с соответствующей отметкой в основном свидетельстве.

1.4 Все средства измерений (СИ), входящие в систему должны иметь действующие свидетельства о поверке, а остальная аппаратура - сертификаты соответствия

1.5 На поверку представляется 58 ИК коммерческого учета в соответствии с описанием типа. Перечень ИК АИИС и состав; технические характеристики представлены в Приложении А.

2 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта НД по поверке	Обязательность проведения операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1	2	3	4
1 Подготовка к поверке	6	Да	Да
2 Внешний осмотр, проверка комплектности и идентификационных данных ПО	7.1	Да	Да
3 Поверка соответствия условий эксплуатации требованиям МИ	7.2	Да	Да
4 Проверка функционирования основных компонентов АИИС: счетчиков; сервера, модемов; компьютеров АИИС	7.3	Да	Да
5 Опробование АИИС в целом	7.4	Да	Да
6 Оценка основных метрологических характеристик	7.5	Да	Да
7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока	8.1	Да	Да
8 Оформление результатов поверки	9	Да	Да

2.2 При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень эталонов и вспомогательных средств, применяемых при поверке АИИС

Наименование эталонов, вспомогательных СИ	Тип	Основные требования к метрологическим характеристикам (МХ)	Цель использования
1	2	3	4
Измеритель влажности и температуры	ИВТМ-7М (рег. № 15500-07)	Диапазон измерения отн. влажности от 0 до 99 % с абсолютной погрешностью - ± 2%; Диапазон измерения температуры от -20 до +60 °С с абс. погрешностью ± 0,2 °С	Контроль окружающей температуры и влажности
2. Барометр	БРС-1М-1 (рег. № 16006-97)	От 600 до 1100 Гпа с абс. погрешностью ± 33 Па	Контроль атмосферного давления
5. Измеритель показателей качества электрической энергии	Ресурс- UF2-ПТ (рег. № 29470-05)	КТ 0,2 (напряжение гармоник)	Измерение показателей качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97
6. Вольтамперфазометр	ПАРМА ВАФ-Т (рег. № 33521-06)	КТ 0,5 Напряжение от 0 до 460 В Ток от 0 до 6 А Частота от 45 до 65 Гц Фазовый угол от минус 180 до 180 град.	Измерение напряжения, тока, частоты, угла сдвига фаз между напряжением и током
7. Прибор сравнения	КНТ-03 (рег. № 24719-03)	1,999 ВА; 19,99 ВА; 199,9 ВА	Измерение полной мощности вторичной нагрузки измерительных ТТ и ТН
8. Радиочасы	МИР РЧ-01 (рег. № 27008-04)		Использование сигнала точного времени
9. Секундомер	СОСпр-1 (рег. № 11519-06)	От 0 до 30 мин., ЦД 0,1 с	Определение хода часов
10. Переносной компьютер ПК			Для непосредственного считывания информации со счетчиков
11. Оптический преобразователь	АЕ-1		Преобразователь сигналов для считывания информации со счетчиков через оптический порт
12 ПО Альфа Центр			Тестовые файлы, для диагностических работ.

Примечание - Допускается применение других СИ, обладающих требуемыми МХ.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки АИИС допускаются поверители, аттестованные в соответствии с ПР 50.2.012, изучившие настоящую методику и руководство по эксплуатации на АИИС, имеющие стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в состав АИИС, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.1.019, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», требования разделов «Указания мер безопасности» инструкций по эксплуатации применяемых средств для поверки, а также требования раздела «Указания мер безопасности» эксплуатационной документации (ЭД) компонентов ИК.

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.3.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1. Условия поверки АИИС должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия применения средств поверки.

5.2. Условия эксплуатации СИ, входящих в состав ИК, приведены в приложении Б и соответствуют нормативной (НД), эксплуатационной (ЭД), документу «Учет электроэнергии и мощности на энергообъектах. Методика выполнения измерений количества электроэнергии (мощности) с использованием Системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ГУП «Белводоканал»-1.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Для проведения поверки представляют следующую техническую документацию (ТД):

- руководство по эксплуатации АИИС; руководство пользователя ПО Альфа Центр;
- описание типа АИИС;
- свидетельства о поверке измерительных компонентов: ТТ, ТН, счетчики, ИВК Альфа Центр и свидетельство о предыдущей поверке АИИС (при периодической и внеочередной);
- паспорта-протоколы на ИИК ТУ (58 по числу ИК);
- рабочие журналы с данными по климатическим и иным условиям эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической поверке);
- Методика измерений «Учет электроэнергии и мощности на энергообъектах. Методика измерений количества электроэнергии (мощности) с использованием Системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ГУП «Белводоканал»-1.

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и персонала к местам установки измерительных трансформаторов, счетчиков электроэнергии, сервера; по размещению эталонов, отключению в необходимых случаях поверяемых средств измерений от штатной схемы;
- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по эксплуатации применяемого оборудования;
- средства поверки выдерживают в условиях и в течение времени, установленных в НД на средства поверки;

- все СИ, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться ранее других соединений, а отсоединение – после всех отсоединений;
- назначают специалиста из обслуживающего персонала АИИС для участия в проверке, имеющего право проведения работ, связанных с эксплуатацией ИК АИИС (запуск, конфигурирование, диагностика неисправностей) и его компонентов (ТТ, ТН, счетчиков и др.), обладающего знаниями администратора операционной системы и прошедшего обучение по работе с ПО, имеющего право доступа к учетным данным; .
- все переключения, а также восстановление ИК после проверки производятся персоналом организации владельца АИИС, осуществляющей её эксплуатацию.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1. Внешний осмотр, проверка комплектности и идентификационных данных ПО

При выполнении внешнего осмотра АИИС устанавливается:

- соответствие номенклатуры и типов технических и программных компонентов указанным в ТД на АИИС,
- наличие паспорта-протокола для каждого ИИК ТУ;
- наличие действующих пломб в соответствии со схемой опломбирования;
- соответствие заводских номеров на шильдиках компонентов ИК номерам, указанным в документации на систему;
- наличие и качество заземления корпусов компонентов системы и металлических шкафов, в которых они расположены;
- отсутствие возможных механических повреждений, загрязнения и следов коррозии;
- наличие напряжения питания на счетчиках (должен работать ЖК-дисплей счетчика);
- наличие напряжения питания на модемах (свечение светодиодов на лицевой панели модема);
- наличие напряжения питания на преобразователях интерфейсов (свечение светодиода - индикатора наличия питания);
- наличие записи на съемном щитке каждого счетчика коэффициентов трансформации ТТ и ТН подключаемых к счетчикам, множителя счетчика, постоянной счетчика;
- функционирование ПК АРМ, т.е. функционирование операционной системы.

Результаты проверки считаются положительными, если нет замечаний по перечисленным пунктам.

7.1.1 Подтверждение соответствия и проверка идентификационных данных ПО.

Подтверждение соответствия ПО проводится путем проверки идентификационных данных: наименования и версии ПО.

Запускается управляющее ПО и в окне запуска визуально считывается наименование и версия программного обеспечения.

Результаты проверки идентификационных данных признаются удовлетворительными, если наименование ПО – «Альфа «Центр», версия ПО - № 15.03.01

7.2 Проверка соответствия условий эксплуатации требованиям методики измерений

7.2.1 Проверка соответствия условий эксплуатации, требованиям методики измерений проводится путем выборочного анализа графиков нагрузки за 2-3 месяца, предшествовавшие проверке, а также путем анализа записей в рабочем журнале о температурных режимах эксплуатации оборудования.

Результаты проверки признаются удовлетворительными, если изменение любого из внешних влияющих факторов не превосходит значений, нормированных в МИ на АИИС.

7.3 Проверка функционирования основных компонентов системы: счетчиков, сервера, модемов, компьютеров АИИС

7.3.1 Проверка правильности функционирования счетчиков.

Перед началом проверки необходимо подготовить счетчики к работе в составе АИИС согласно ЭД на счетчики. Убедиться в том, что задана программа счетчика (заданы

коэффициенты трансформаторов тока, заданы сезонные чередования тарифных зон, задан список параметров, выводимых на ЖКИ счетчиков, заданы интервалы усреднения, установлено астрономическое время и скорость обмена по цифровому интерфейсу (RS485)).

Функционирование счетчика считается успешным, если работают все сегменты индикаторов, отсутствуют коды ошибок или предупреждений, прокрутка параметров осуществляется в заданной последовательности.

7.3.1.1 Проверка связи со счетчиками через оптический порт

Проверка связи со счетчиками осуществляется через оптический порт и преобразователь при помощи переносного ПК и пусконаладочного ПО.

Преобразователь подключается к любому последовательному порту переносного ПК. Выполняется попытка опросить счетчик по установленному соединению в следующем порядке: войти в «Главное меню», указать «Тип счетчика», выбрать в окне «Меню» последовательно «Чтение», «Диагностика».

Оптический порт счетчика считаются работоспособными, если опрос счетчика прошел успешно и удалось получить отчет, содержащий данные зарегистрированные счетчиком.

7.3.1.2 Проверка даты и времени счётчика

Проверка соответствия даты и времени счетчика астрономическому времени и дате осуществляется:

1) Визуально

С индикатора счетчика визуально считываются показания даты и времени, которые сравниваются с астрономическими (на индикаторах всех счетчиков должны присутствовать показания текущей даты и времени).

Или:

2) С помощью пусконаладочного ПО, переносного ПК и оптического преобразователя со счетчика снимается отчет диагностических данных, (порядок см. п 7.3.1.1), в котором присутствует текущая дата и время счетчика. Производится сравнение текущей даты и времени счетчика с астрономическими.

В случае расхождения показаний счетчика по времени более чем на ± 5 с по отношению к астрономическому, необходимо выполнить корректировку часов счетчика. Корректировка часов осуществляется с помощью пусконаладочного ПО с переносного ПК через оптический порт счетчика.

7.3.1.3 Проверка защиты от несанкционированного доступа к счетчику

Проверка требований по защите информации при параметрировании счетчиков производится с помощью пусконаладочного ПО, переносного ПК и оптического преобразователя. Для этого кабель оптического щупа подключают к последовательному порту переносного ПК, сам щуп устанавливают на специальную площадку (оптический порт) лицевой стороны счетчика. Далее включают ПК, производят вход в ПО, изменяют пароль на заведомо неверный. Производят попытку опроса счетчика. При этом на экран счетчика выводится сообщение об ошибке связи, что свидетельствует о наличии защиты от перепрограммирования счетчика.

7.3.1.4 Проверка цикличности измерений счетчика

Проверка цикличности измерений проводится с помощью пусконаладочного ПО, переносного ПК и оптического преобразователя. Запустить ПО, в главном окне программы выбрать точку учета (счетчик) и осуществить чтение данных и время прихода последних данных.

Проверка прошла успешно, если время интегрирования мощности составляет 30 минут для счетчиков.

7.3.2 Проверка возможности сбора информации о состоянии средств измерений

Проверяется количество и состав СИ, по которым осуществляется сбор информации о состоянии ИИК ТУ: в техническом задании на создание АИИС; в рабочем проекте и в ЭД.

Проверяется количество и состав СИ, по которым осуществляется сбор информации о состоянии ИВК АИИС: в техническом задании на создание АИИС; в рабочем проекте и в ЭД.

Проверяется отображение сообщений о состоянии системы в «Журналах событий» электросчётчиков и сервера.

Проверка успешна при наличии соответствия фактического состава СИ указанным документам и отображения их состояния

Примечание – Сбор информации о состоянии средств измерений возможен в режиме отладки ПО «Альфа Центр L» и осуществляется командой «Журнал отладки» в форме «Состояние и управление автоматическими службами Альфа ЦЕНТР». Просмотр диагностического файла программ сбора данных по выделенной точке опроса осуществляется командой «Журнал отладки» дерева коммуникаций.

7.3.3 Проверка функционирования каналов связи

Проверка функционирования каналов связи осуществляется в составе АИИС согласно эксплуатационной документации, используя коммуникационные возможности ПО «Альфа Центр Коммуникатор».

Каналы связи считаются исправными, если были установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

Устойчивость канала связи оценивается следующим образом:

Запускается ПО «Альфа Центр Коммуникатор» на время 60 минут, оценивается количество успешных и неуспешных опросов по строке статуса событий.

Канал связи устойчив, если в течение 60 минут не было ни одного неуспешного опроса.

7.3.4 Проверка функционирования сервера и АРМ.

Для проверки функционирования сервера необходимо:

- проследить за правильностью прохождения загрузки на сервере ОС MS Windows Server 2008;
- запустить на выполнение ПО «Альфа Центр Коммуникатор» и «Альфа Центр L» на сервере;
- выбрать в меню «Точки опроса»- «Журнал опроса» - «Чтение нарузки».

Для проверки функционирования АРМ необходимо:

- проследить за правильностью прохождения загрузки на АРМ – Windows 7;
- запустить на выполнение модули «Альфа Центр Клиент» и модуль экранного интерфейса «Альфа Центр»
- выбрать в меню «Точки опроса»- «Журнал опроса»- «Чтение параметров счетчика» - «Чтение нарузки».

Компьютеры сервера и АРМ считаются исправно функционирующими, если загрузка операционной среды прошла успешно, отображаются 30-и минутные расходы по всем счётчикам системы и в базе программы сохранены собранные данные.

7.3.5 Проверка параметров защиты на программном уровне сервера

Экспериментальная проверка требований по защите информации от несанкционированного доступа на сервере производится при помощи ПО Альфа Центр. Запускают на выполнение ПО и вводят заведомо неправильный пароль.

ПО «Альфа Центр» не разрешает продолжать работу. При изменении пароля на правильный, обеспечивается доступ к работе с программой, что свидетельствует о наличии защиты.

7.3.6 Проверка цикличности измерений АИИС

Измерение показаний электроэнергии происходит путем просмотра в ПО Альфа Центр измеренной энергии за каждые 30-ти минутные интервалы времени по каждому из 58 ИК через связной номер.

Если опрашиваемая величина (энергия), за каждые 30-ти минутные интервалы времени изменяется в большую сторону, т.е. добавляется к предыдущему значению, цикличность измерений энергии считается положительной.

7.3.7 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена между компонентами АИИС (счетчиками, сервером, АРМ)

7.3.7.1 Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчиках электроэнергии (исходная информация), в АРМ АИИС.

Определение ошибок информационного обмена может проводиться в статическом режиме, т.е. когда показания счетчика в ходе проверки остаются неизменными и в динамическом режиме, когда показания счетчика изменяются. Статический режим предусматривает или отсчет показаний счетчика при отсутствии нагрузки или отсчет показаний по регистру, который не активен во время проверки, например, по регистру ночного тарифа. Допускается определение ошибок информационного обмена по одному из следующих методов:

1) По показаниям индикаторов счетчика при отсутствии нагрузки на счетчиках.

Снять показания текущих коммерческих данных (показания по энергии) с индикаторов счетчиков при отсутствии нагрузки;

С помощью ПО Альфа Центр, установленного на АРМ, провести опрос всех счетчиков при отсутствии нагрузки на последних и получить распечатку результатов опроса (показания по энергии).

Сравнить показания, зафиксированные на индикаторе каждого счетчика, с показаниями по тем же счетчикам, хранимыми в ПК АРМ.

Если разность показаний индикатора счетчика и ПК АРМ не превышает единицы младшего (последнего) разряда, считают, что данный измерительный канал прошел проверку успешно.

2) На основе сравнения предыдущего, ежедневного чтения счетчика с показаниями в ПО Альфа Центр

С помощью ПО Альфа Центр (либо с индикатора счетчика) снять показания последнего предыдущего чтения по активной энергии.

Сравнить показания, зафиксированные счетчиком на конец предыдущего чтения, с показаниями по тем же счетчикам, хранимых в базе данных ПО Альфа Центр на 0 ч. 00 мин.

Если разность показаний индикатора счетчика и БД ПО Альфа Центр не превышает единицы младшего (последнего) разряда, считают, что данный измерительный канал прошел проверку успешно. Результаты оформить в виде таблицы 3

Таблица 3 – Контроль ошибок информационного обмена

Номер канала	Дата	Время	Показания счетчика		Показания по компьютеру АРМ		Разность показаний в ед. последнего разряда			
			А+	Р+	А+	Р+	Факт.		Доп.	
							А+	Р+	А+	Р+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

7.3.8 Проверка коррекции часов в АИИС

Проверка производится путем сравнения ТХ счетчиков и сервера в части коррекции времени указанными в описаниях типов СИ и в ЭД на СИ и сервер.

С помощью ПО произвести опрос счётчиков системы выбрать в меню «Конфигурация» - «Журнал событий», снять данные о времени с сервера и сравнить полученное значение с текущим астрономическим временем. По журналу событий сервера убедиться в наличии записей о коррекции времени в «Журнале событий» ПО.

Распечатывают (или просматривают) «Журналы событий» счетчика, сервера на любой момент времени. В «Журналах событий» должна отображаться информация:

Дата _____

Время до коррекции __ ч __ мин __ с

Время после коррекции __ ч __ мин __ с

Событие – «Коррекция времени»

Проверка успешна - в журналах присутствуют сообщения о успешной коррекции времени для всех компонентов АИИС и отсутствуют сообщения об ошибках.

7.4 Опробование

7.4.1 Подготовка к опробованию АИИС в целом

Опробование АИИС в целом проводится с ПК АРМ с помощью ПО Альфа Центр. Для проведения опробования АИИС все технические средства, входящие в состав АИИС должны быть включены и сконфигурированы (счетчики, сервер) с помощью соответствующих программных средств. В ПО Альфа Центр должна быть предварительно произведена конфигурация АИИС (настроены параметры СОМ-портов, введена идентификационная информация о счетчиках, введена канальная и групповая информация).

7.4.2 Сбор данных со всех счетчиков входящих в состав АИИС

Сбор данных со всех счетчиков входящих, в состав ИВК осуществляется с помощью программы сбора данных ПО Альфа Центр, установленной на сервере сбора в следующем порядке:

- включить сервер сбора и загрузить операционную систему;
- проверить конфигурацию АИИС;
- запустить на выполнение программу сбора данных ПО Альфа Центр;
- произвести опрос всех счетчиков, включенных в систему.

Опробование АИИС считать успешным, если по завершению опроса всех счетчиков, в отчетах, представленных в ПО Альфа Центр, установленного на сервере сбора присутствуют показания по энергопотреблению с указанием текущей даты и времени. При этом все присоединения должны быть под нагрузкой.

7.4.3 Проверка вывода учетной информации

С помощью ПО Альфа Центр осуществить вывод отчетной информации последних данных в виде электронного формата Excel выбирается необходимый период и точка учета путем распечатки следующей информации:

- отпуск (потребление) активной (реактивной) энергии (мощности), усредненной за 30-минутные интервалы времени по любой линии или объекту за любые 24 часа;
- отпуск (потребление) энергии нарастающим итогом и выполнение лимитных ограничений по любой линии или объекту за сутки (месяц);
- показатели режимов электропотребления по любому объекту;
- максимальные значения мощности по линиям и объектам по всем зонам суток и суткам;
- сальдированный отпуск электроэнергии потребителям.

Если учетная информация о запрашиваемых данных по каждой точке учета выводится в требуемом формате, проверка считается успешной

7.5 Оценка основных метрологических характеристик АИИС

К основным метрологическим характеристикам системы относятся:

- пределы допускаемых относительных погрешностей измерения активной электроэнергии (мощности);
- предел допускаемой абсолютной погрешности хода системных часов за одни сутки.

7.5.1 Пределы допускаемых относительных погрешностей измерения активной электроэнергии (мощности), определяются композицией пределов допускаемых значений погрешностей трансформаторов напряжения, тока и счетчиков электроэнергии в рабочих условиях эксплуатации и практически не зависят от способов передачи измерительной информации и способов организации информационных каналов.

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения электроэнергии в АИИС, получаемой за счет математической обработки измерительной информации, поступающей от счетчиков, составляет 2 единицы младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

Значения пределов допускаемых относительных погрешностей измерения активной электроэнергии (мощности), рассчитанные для рабочих условий эксплуатации АИИС приведены в описании типа и методике измерений.

Если в результате поверки АИИС установлено, что:

- рабочие условия эксплуатации соответствуют регламентированным;
- СИ, входящие в систему имеют действующие свидетельства о поверке;
- ошибки информационного обмена и дополнительные погрешности, вызванные обработкой измерительной информации пренебрежимо малы (менее 0,02%),

то пределы допускаемых относительных погрешностей ИК АИИС при измерении активной и реактивной электрической энергии и мощности не превосходят нормированных в ЭД и МИ при доверительной вероятности 0,95 (приложение В).

7.5.2 Определение суточного хода часов

7.5.2.1 Определение хода часов сервера (АРМ) за сутки

Включить питание и запустить программу ПК АРМ в режиме индикации текущего значения системного времени.

Включить радиочасы «МИР РЧ-01» и по сигналу точного времени в конце любого часа включить секундомер. В момент, когда на дисплее появится ровно одна минута следующего часа, секундомер выключается. Поправка часов определяется по формуле

$$\Delta t_1 = (60 - t_c),$$

где t_c - показания секундомера в секундах.

Через сутки повторить измерения в конце того же часа и поправку часов Δt_2 .

Вычислить суточный ход часов по формуле $g = \Delta t_1 - \Delta t_2$.

Результаты представить в виде таблицы 4 (пример)

Таблица 4 - Определение хода часов системы

№ п/п	Счетчик	Дата	Время по б сигналу точного времени	Отсчет по компьютеру АРМ	Суточный ход часов	
					факт. с	допуск. с
1	2	3	4	5	6	7

АИИС КУЭ считается выдержавшей испытание, если ход часов не превышает ± 5 с/сут.

7.5.2.2 Проверка синхронизации часов компонентов системы.

Включают радиочасы «МИР РЧ-01» и в конце любого часа проверяют показания часов УССВ: смена показаний часов на 00 мин 00 с должна произойти по 6-му сигналу точного времени.

Распечатывают журнал событий счетчика и сервера. Журнал событий должен отражать: время (дата, часы, минуты) коррекции часов и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

Включив систему коррекции, изменяют время сервера АИИС КУЭ, на 5 – 10 мин, устанавливают произвольное время на компьютере АРМ, включают систему коррекции. Через 30 мин проверяют расхождение часов компонентов системы.

8 ПРОВЕРКА ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ

8.1 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения

8.1.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергоснабжающих организаций на клеммных соединениях, имеющих на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН. При отсутствии таких документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

8.1.2 При проверке мощности нагрузки вторичных цепей ТН необходимо убедиться, что отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не более $\pm 10\%$ от $U_{ном}$.

Измеряют мощность нагрузки ТН, которая должна находиться в диапазоне (0,25-1,0) $S_{ном}$.

Измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН проводят в соответствии с документом «Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации».

Примечания

1 Допускается измерения мощности нагрузки вторичных цепей ТН не проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов–протоколов на ИИК ТУ в течение истекающего межповерочного интервала АИИС. Результаты проверки считают положительными, если паспорт–протокол на ИИК ТУ подтверждает выполнение указанного выше условия для ТН.

2 Допускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные (проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам измерительных трансформаторов.

8.2 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока

8.2.1 Проверяют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ. При отсутствии таких документов проверяют правильность подключения вторичных обмоток ТТ.

8.2.2 Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТТ, которая должна находиться в диапазоне (0,25-1,0) $S_{ном}$.

Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с документом «Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации»

Примечания:

1 Допускается измерения мощности нагрузки вторичных цепей ТТ не проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов–протоколов на данный измерительный канал в течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение указанного выше условия для ТТ.

2 Допускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны входные (проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам ТТ.

8.3 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиком

Измеряют падение напряжения $U_{л}$ в проводной линии связи для каждой фазы в соответствии с документом «Методика выполнения измерений падения напряжения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации». Падение напряжения не должно превышать 0,25 % от номинального значения на вторичной обмотке ТН.

Примечания

1 Допускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов – протоколов на данный ИИК ТУ в течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты проверки считают положительными, если паспорт- протокол на ИИК ТУ подтверждает выполнение указанного выше требования.

2 Допускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН определять расчетным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического тока, протекающего через линию связи.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 На основании положительных результатов поверки измерительных каналов по пунктам разделов 7 и 8 оформляют свидетельство о поверке АИИС (в целом) в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815, к которому прилагается перечень ИК. Протокол поверки оформляется в произвольной форме. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке АИИС в виде оттиска поверительного клейма.

9.2 При отрицательных результатах поверки, хотя бы одного из измерительных каналов АИИС, выдается извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815 с указанием причин.

Таблица А.1 – Перечень измерительных компонентов ИК АИИС КУЭ и их характеристики.

Канал измерений		Средство измерений					Ктт•Ктн•Ксч	Наименование, измеряемой величины		
№ ИК	Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения	Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ		Обозначение, тип	Заводской номер					
1	2	3		4	5	6	7			
ГТП Белгород 330										
1	9	ТП 1001 10/0,4кВ, РУ-10кВ, 1 с.ш., яч. "6-й Водозабор ВЛ10 кВ № 9"	ТТ	КТтт=	0,5S	A	ТЛП-10-5	15-43383	Ток первичный I	
				Ктт=	200/5					
				30709-11		C	ТЛП-10-5	15-43385		
			ТН	КТтн=	0,5	A	НАМИ-1-10 У2	150921001	4000	Напряжение первичное U
				Ктн=	10000/100	B	НАМИ-1-10 У2			
				59760-15		C	НАМИ-1-10 У2			
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.00		1111135238	4000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время
				Ксч=	1					
				46634-11						
2	10	ТП 1001 10/0,4кВ, РУ-10кВ, 2 с.ш., яч "6-й Водозабор ВЛ10 кВ № 10"	ТТ	КТтт=	0,5S	A	ТЛП-10-5	15-43386	Ток первичный I	
				Ктт=	200/5					
				30709-11		C	ТЛП-10-5	15-43388		
			ТН	КТтн=	0,5	A	НАМИ-1-10 У2	150921002	4000	Напряжение первичное U
				Ктн=	10000/100	B	НАМИ-1-10 У2			
				59760-15		C	НАМИ-1-10 У2			
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05М		622125524	4000	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время
				Ксч=	1					
				36355-07						
3	11	ТП 901 10/0,4кВ, РУ 0,4кВ, яч. "6-й Водозабор"	ТТ	КТтт=	0,5S	A	Т-066 У3	362301	Ток первичный I	
				Ктт=	300/5	B	Т-066 У3	362273		
				52667-13		C	Т-066 У3	362311		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.04		1110150647	60	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время
				Ксч=	1					
				46634-11						

Продолжение таблицы А.1

1		2		3		4		5		6		7	
4	12	КТП-403 10/0.4 кВ, РУ-0,4кВ, Общий ввод 0.4 кВ	Счетчик	КТсч=	1,0/2,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.20	1110150024	1	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время				
				Ксч=	1								
				46634-11									
5	13	ВРУ-0,4кВ с. Шишино, станция обезжелезивания, ввод 0,4 кВ	ТТ	КТтт=	0,5S	А	Т-066 УЗ	113226	10	Ток первичный I			
				Ктт=	50/5	В	Т-066 УЗ	113225					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	113224					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.04	1110150601	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время					
				Ксч=	1								
				46634-11									
6	14	КТП-302 10/0.4 кВ, РУ-0.4 кВ яч. "ВРУ-0,4кВ, с. Шишино, Сквжина №2"	Счетчик	КТсч=	1,0/2,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.20	1110150147	1	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время				
				Ксч=	1								
				46634-11									
7	15	ВРУ-0,4кВ п. Новосадовый, скважина №1, ввод 0,4 кВ	Счетчик	КТсч=	1,0/2,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.20	1109161316	1	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время				
				Ксч=	1								
				46634-11									
8	16	ВРУ-0,4кВ п. Новосадовый, Сквжина №3, ввод 0,4 кВ	Счетчик	КТсч=	1,0/2,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.20	1110150133	1	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время				
				Ксч=	1								
				46634-11									
9	17	ВРУ-0,4кВ с. Хохлово, Сквжина №1, ввод 0,4 кВ	Счетчик	КТсч=	1,0/2,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.20	1108151375	1	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время				
				Ксч=	1								
				46634-11									
10	18	КТП-606 10/0,4 кВ РУ-0.4 кВ, яч ВЛ-0,4 кВ "КТП-606 10/0,4 кВ - ВРУ-0,4кВ с. Петропавловка, Сквжина №1"	Счетчик	КТсч=	1,0/2,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.20	1110150115	1	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время				
				Ксч=	1								
				46634-11									

Продолжение таблицы А.1

1		2		3		4		5		6		7		
11	19	ВРУ-0,4кВ с. Петропавловка, Арт. скважина №2, ввод 0,4 кВ	ТТ	КТТт=	0,5S	А	Т-066 УЗ	50841	20	1110150803	ПСЧ-4ТМ.05МК.04	1110150803	Ток первичный I	
				КТт=	100/5	В	Т-066 УЗ	50838						
				52667-13		С	Т-066 УЗ	50844						
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	Ксч=	1	46634-11					Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время	
27779-04														
ГТП Дубовое														
12	1	ВРУ-0,4 кВ ПНС ул. Щорса 476, общий вывод схемы АВР на нагрузку	ТТ	КТТт=	0,5S	А	Т-066 УЗ	119027	20	309070553	ПСЧ-4ТМ.05.04	309070553	Ток первичный I	
				КТт=	100/5	В	Т-066 УЗ	119028						
				52667-13		С	Т-066 УЗ	119032						
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	Ксч=	1	27779-04					Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время	
27779-04														
13	2	ВРУ-0,4 кВ ПНС ул. Щорса 45д, общий вывод схемы АВР на нагрузку	ТТ	КТТт=	0,5S	А	Т-066 УЗ	119031	20	305082782	ПСЧ-4ТМ.05.04	305082782	Ток первичный I	
				КТт=	100/5	В	Т-066 УЗ	119030						
				52667-13		С	Т-066 УЗ	119024						
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	Ксч=	1	27779-04					Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время	
27779-04														
14	3	ВРУ-0,4 кВ, НС мкр. Новый пер. 3-й Сургутский, ввод-1	ТТ	КТТт=	0,5S	А	Т-066 УЗ	163420	20	305080356	ПСЧ-4ТМ 05.04	305080356	Ток первичный I	
				КТт=	100/5	В	Т-066 УЗ	163414						
				52667-13		С	Т-066 УЗ	163415						
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	Ксч=	1	27779-04					Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время	
27779-04														
15	4	ВРУ-0,4 кВ КНС мкр. Новый пер. 3-й Сургутский, ввод-2	ТТ	КТТт=	0,5S	А	Т-066 УЗ	163417	20	305082754	ПСЧ-4ТМ 05.04	305082754	Ток первичный I	
				КТт=	100/5	В	Т-066 УЗ	163413						
				52667-13		С	Т-066 УЗ	163419						
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	Ксч=	1	27779-04					Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время	
27779-04														

Продолжение таблицы А.1

1	2	3		4		5	6	7			
16	5	ВРУ-0,4 кВ КНС-2 мкр. Березовый, общий вывод схемы АВР на нагрузку	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	163105	20	Ток первичный I	
				КТТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	163112			
				52667-13		С	Т-066 УЗ	163108			
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04		305082789		Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время	
				Ксч=	1						
				27779-04							
17	6	ВРУ-0,4 кВ КНС-3 мкр. Березовый, общий вывод схемы АВР на нагрузку	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	163113	20		Ток первичный I
				КТТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	163106			
				52667-13		С	Т-066 УЗ	163111			
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04		305082829		Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время	
				Ксч=	1						
				27779-04							
18	7	ТП-436 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. "КНС-7 ул. 60 лет Октября, ввод-1"	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 М УЗ	53008	200		Ток первичный I
				КТТ=	1000/5	В	Т-066 М УЗ	52998			
				52667-13		С	Т-066 М УЗ	53018			
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04		305082775		Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время	
				Ксч=	1						
				27779-04							
19	8	ТП-436 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, яч. "КНС-7 ул. 60 лет Октября, ввод-2"	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 М УЗ	53032	200		Ток первичный I
				КТТ=	1000/5	В	Т-066 М УЗ	53033			
				52667-13		С	Т-066 М УЗ	53031			
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04		305082822		Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время	
				Ксч=	1						
				27779-04							
20	9	ВРУ-0,4 кВ КНС ул. Есенина, общий вывод схемы АВР на нагрузку	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	163107	20		Ток первичный I
				КТТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	163110			
				52667-13		С	Т-066 УЗ	163109			
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04		305080204		Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время	
				Ксч=	1						
				27779-04							

Продолжение таблицы А.1

1		2		3		4		5		6		7	
21	10	ВРУ-0,4 кВ ПНС ул. Щорса 58, ввод-1	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	115476		20	Ток первичный I		
				КТТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	115477					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	115469					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ- 4ТМ.05.04		305082893					
				Ксч=	1								
				27779-04									
22	11	ВРУ-0,4 кВ ПНС ул. Щорса 58 ввод-2	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	115467		20	Ток первичный I		
				КТТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	115460					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	115458					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ- 4ТМ.05.04		305082877					
				Ксч=	1								
				27779-04									
23	12	ВРУ-0,4 кВ ПНС ул. Конева 4, ввод-1	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	163412		20	Ток первичный I		
				КТТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	163418					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	163416					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04		305083288					
				Ксч=	1								
				27779-04									
24	13	ВРУ-0,4 кВ ПНС ул. Конева 4, ввод-2	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	119029		20	Ток первичный I		
				КТТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	119026					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	119025					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ- 4ТМ.05.04		305083316					
				Ксч=	1								
				27779-04									
25	14	ВРУ-0,4 кВ ПНС ул. Буденного 10-12, ввод-1	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	113228		10	Ток первичный I		
				КТТ=	50/5	В	Т-066 УЗ	113231					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	113241					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05М.04		611100884					
				Ксч=	1								
				36355-07									

Продолжение таблицы А.1

1		2		3		4		5		6		7	
26	15	ВРУ-0,4 кВ, ПНС ул. Буденного 10-12, ввод-2	ТТ	КТТт=	0,5S	А	Т-066 УЗ	113230		10	Ток первичный I		
				КТт=	50/5	В	Т-066 УЗ	113227					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	113229					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05М.04		611100834			Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		
				Ксч=	1								
				36355-07									
ГТП Майская													
27	1	Отпаечная опора на ВЛ-0,4 кВ КТП-1404 10/0,4 кВ в сторону КЛ-0,4 кВ "КТП-1404 10/0,4 кВ - ВРУ-0,4 кВ ПНС с. Новая Деревня"	Счетчик	КТсч=	1,0/2,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.20		1108151437		1		Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время	
				Ксч=	1								
				46634-11									
28	2	КТП-133 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, яч. "п. Майский, ОСК"	ТТ	КТТт=	0,5S	А	Т-066 УЗ	349910		80	Ток первичный I		
				КТт=	400/5	В	Т-066 УЗ	349907					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	349906					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.04		1110150599			Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		
				Ксч=	1								
				46634-11									
29	3	КТП-1521 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. "п. Майский, скв. №4" КТП-1521 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. "п. Майский, скв. №4"	ТТ	КТТт=	0,5S	А	Т-066 УЗ	363235		40		Ток первичный I	
				КТт=	200/5	В	Т-066 УЗ	363227					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	363237					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.04		1110150796			Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		
				Ксч=	1								
				46634-11									
30	4	КНС-2 ВРУ-0,4 кВ п. Майский, ввод 0,4 кВ	ТТ	КТТт=	0,5S	А	Т-066 УЗ	363246		40		Ток первичный I	
				КТт=	200/5	В	Т-066 УЗ	363226					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	363228					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.04		1110150566			Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		
				Ксч=	1								
				46634-11									

Продолжение таблицы А.1

1		2		3		4		5		6		7	
31	5	ВРУ-0,4 кВ арт. скв. №8 ул. Академическая, ввод 0,4 кВ	Счетчик	КТсч=	1,0/2,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.20	1110150014	1	Энергия активная, W_P Энергия реактивная, W_Q Календарное время				
				Ксч=	1								
				46634-11									
32	6	ВРУ-0,4 кВ КНС-1 п. Майский, ввод 0,4 кВ	ТТ	КТТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	363245	40	Ток первичный I Энергия активная, W_P Энергия реактивная, W_Q Календарное время			
				КТТ=	200/5	В	Т-066 УЗ	363236					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	363244					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.04	1110150620						
				Ксч=	1								
				46634-11									
33	7	КТП-1522 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1 с.ш.	ТТ	КТТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	362322	60	Ток первичный I Энергия активная, W_P Энергия реактивная, W_Q Календарное время			
				КТТ=	300/5	В	Т-066 УЗ	362261					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	362272					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.04	1110150775						
				Ксч=	1								
				46634-11									
34	8	КТП-1522 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2 с.ш.	ТТ	КТТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	362262	60	Ток первичный I Энергия активная, W_P Энергия реактивная, W_Q Календарное время			
				КТТ=	300/5	В	Т-066 УЗ	362263					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	362271					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.04	1110150676						
				Ксч=	1								
				46634-11									
35	9	КТП-1202 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. "п. Майский, скв. №5,6"	ТТ	КТТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	363200	40	Ток первичный I Энергия активная, W_P Энергия реактивная, W_Q Календарное время			
				КТТ=	200/5	В	Т-066 УЗ	363209					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	363225					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.04	1110150645						
				Ксч=	1								
				46634-11									

Продолжение таблицы А.1

1		2		3		4		5	6	7
36	10	КТП-1211 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. "п. Майский, скв. №2,3,7"	ТТ	КТТ=	0,5S	A	T-066 УЗ	427115	120	Ток первичный I
				КТТ=	600/5	B	T-066 УЗ	427112		
				52667-13		C	T-066 УЗ	427116		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.04		1110150839		
Ксч=	1									
46634-11								Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		
37	11	КТП-627 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. "с. Репное, скв. №1,2,3"	ТТ	КТТ=	0,5S	A	T-066 УЗ	363199	40	Ток первичный I
				КТТ=	200/5	B	T-066 УЗ	363201		
				52667-13		C	T-066 УЗ	363208		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.04		1110150671		
Ксч=	1									
46634-11								Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		
38	12	ВРУ-0,4 кВ с. Репное, станция обезжелезивания, ввод 0,4 кВ	ТТ	КТТ=	0,5S	A	T-066 УЗ	302345	30	Ток первичный I
				КТТ=	150/5	B	T-066 УЗ	302351		
				52667-13		C	T-066 УЗ	302348		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.04		1110150617		
Ксч=	1									
46634-11								Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		
39	13	КТП-608 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. "с. Репное, скв. №1,2"	ТТ	КТТ=	0,5S	A	T-066 УЗ	155138	20	Ток первичный I
				КТТ=	100/5	B	T-066 УЗ	155139		
				52667-13		C	T-066 УЗ	155144		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ.05МК.04		1110150587		
Ксч=	1									
46634-11								Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		
40	14	ТП-650 10/0,4 кВ РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	ТТ	КТТ=	0,5S	A	T-066 УЗ	349608	80	Ток первичный I
				КТТ=	400/5	B	T-066 УЗ	349600		
				52667-13		C	T-066 УЗ	349618		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04		305080018		
Ксч=	1									
27779-04								Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		

Продолжение таблицы А.1

1		2		3		4		5		6		7	
41	15	ВРУ-0,4 кВ КНС-5 мкр. Репное пер 2-й Бирюзовый, ввод-1	ТТ	КТТ=	0,5S	A	T-066 УЗ	50843	20	305082768	20	Ток первичный I	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время
				КтТ=	100/5	B	T-066 УЗ	155468					
				52667-13		C	T-066 УЗ	155478					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04							
				Ксч=	1								
				27779-04									
42	16	ВРУ-0,4 кВ КНС-5 мкр. Репное пер 2-й Бирюзовый, ввод-2	ТТ	КТТ=	0,5S	A	T-066 УЗ	141822	20	305082870	20	Ток первичный I	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время
				КтТ=	100/5	B	T-066 УЗ	141819					
				52667-13		C	T-066 УЗ	141818					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04							
				Ксч=	1								
				27779-04									
43	17	ВРУ-0,4 кВ КНС-2 мкр. Репное пер 1-й Земский, ввод-1	ТТ	КТТ=	0,5S	A	T-066 УЗ	154926	20	305082903	20	Ток первичный I	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время
				КтТ=	100/5	B	T-066 УЗ	154921					
				52667-13		C	T-066 УЗ	154925					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04							
				Ксч=	1								
				27779-04									
44	18	ВРУ-0,4 кВ КНС-2 мкр. Репное пер 1-й Земский, ввод-2	ТТ	КТТ=	0,5S	A	T-066 УЗ	113604	20	305082770	20	Ток первичный I	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время
				КтТ=	100/5	B	T-066 УЗ	113606					
				52667-13		C	T-066 УЗ	113602					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04							
				Ксч=	1								
				27779-04									
45	19	ВРУ-0,4 кВ КНС-3 мкр. Репное пер 1-й Воеводский, ввод-1	ТТ	КТТ=	0,5S	A	T-066 УЗ	154927	20	304081597	20	Ток первичный I	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время
				КтТ=	100/5	B	T-066 УЗ	154924					
				52667-13		C	T-066 УЗ	154922					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04							
				Ксч=	1								
				27779-04									

Продолжение таблицы А.1

1		2		3		4		5	6	7
46	20	ВРУ-0,4 кВ КНС-3 мкр. Репное пер 1-й Воеводский, ввод-2	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	154923	20	Ток первичный I
				КтТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	154929		
				52667-13		С	Т-066 УЗ	154928		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04		305082889		
Ксч=	1									
		27779-04						Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		
47	21	ВРУ-0,4 кВ КНС-4 мкр. Репное пер 1-й Окружной, ввод- 1	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	141824	20	Ток первичный I
				КтТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	141820		
				52667-13		С	Т-066 УЗ	141817		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04		304081571		
Ксч=	1									
		27779-04						Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		
48	22	ВРУ-0,4 кВ КНС-4 мкр. Репное пер 1-й Окружной, ввод- 2	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	141825	20	Ток первичный I
				КтТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	141821		
				52667-13		С	Т-066 УЗ	141823		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04		305082900		
Ксч=	1									
		27779-04						Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		
49	23	ТП-994 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 1 с.ш.	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	338035	300	Ток первичный I
				КтТ=	1500/5	В	Т-066 УЗ	338034		
				17551-06		С	Т-066 УЗ	338033		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ- 4ТМ.05МК.04		1110150718		
Ксч=	1									
		46634-11						Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		
50	24	ТП-994 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ 2 с.ш.	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	338013	300	Ток первичный I
				КтТ=	1500/5	В	Т-066 УЗ	338014		
				17551-06		С	Т-066 УЗ	338012		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ- 4ТМ.05МК.04		1110150670		
Ксч=	1									
		46634-11						Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		

Продолжение таблицы А.1

1		2		3		4		5	6	7
51	25	ВРУ-0,4 кВ КНС-1 мкр. Репное ул. Чефранова, ввод-1	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	113600	20	Ток первичный I
				КтТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	113599		
				52667-13		С	Т-066 УЗ	113603		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04		305082882		
Ксч=	1									
				27779-04						
52	26	ВРУ-0,4 кВ КНС-1 мкр. Репное ул. Чефранова, ввод-2	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	113605	20	Ток первичный I
				КтТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	113601		
				52667-13		С	Т-066 УЗ	113598		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ-4ТМ 05.04		305082747		
Ксч=	1									
				27779-04						
53	27	ТП-1170 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	119037	20	Ток первичный I
				КтТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	119033		
				52667-13		С	Т-066 УЗ	119036		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ- 4ТМ.05М.04		611123327		
Ксч=	1									
				36355-07						
54	28	ТП-1171 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	119034	20	Ток первичный I
				КтТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	119038		
				52667-13		С	Т-066 УЗ	119035		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ- 4ТМ.05М.04		312070260		
Ксч=	1									
				36355-07						
55	29	ТП-1172 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ввод 0,4 кВ Т1	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	119040	20	Ток первичный I
				КтТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	119039		
				52667-13		С	Т-066 УЗ	119041		
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ- 4ТМ.05М.04		308072437		
Ксч=	1									
				36355-07						

Продолжение таблицы А.1

1		2		3		4		5		6		7	
56	30	ВРУ-0,4 кВ ПНС ул. Молодежная, ввод-1	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	155143		20	Ток первичный I		
				КтТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	155141					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	155137					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ- 4ТМ.05.04		305082756					
				Ксч=	1								
				36355-07									
57	31	ВРУ-0,4 кВ ПНС ул. Молодежная, ввод-2	ТТ	КТТ=	0,5S	А	Т-066 УЗ	155145		20	Ток первичный I		
				КтТ=	100/5	В	Т-066 УЗ	155142					
				52667-13		С	Т-066 УЗ	155140					
			Счетчик	КТсч=	0,5S/1,0	ПСЧ- 4ТМ.05.04		305082810					
				Ксч=	1								
				27779-04									
58	32	ТП-676 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. "КНС Магистральная 5"	Счетчик	КТсч=	1,0/2,0	ПСЧ- 4ТМ.05МК.20		1108151340		1	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время		
				Ксч=	1								
				46634-11									

Примечание - Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Замена оформляется актом в установленном на предприятии порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Таблица А.2– Условия поверки

Наименование параметров, влияющих величин	Допускаемые границы рабочих условий применения СИ для измерительного канала		
	Счетчики	ТТ	ТН
Сила переменного тока, А	от $I_{2\text{мин}}$ до $I_{2\text{макс}}$	от $I_{1\text{мин}}$ до $1,2 I_{1\text{ном}}$	-
Напряжение переменного тока, В	от $0,8U_{2\text{ном}}$ до $1,15 U_{2\text{ном}}$	-	от $0,9U_{1\text{ном}}$ до $1,1U_{1\text{ном}}$
Коэффициент мощности (cos φ)	0,5 _{инд} ; 1,0; 0,8 _{емк}	0,8 _{инд} ; 1,0	0,8 _{инд} ; 1,0
Частота, Гц	от 47,5 до 52,5	от 47,5 до 52,5	от 47,5 до 52,5
Температура окружающего воздуха по ЭД, °С	от минус 40 до плюс 55	от минус 40 до плюс 55	от минус 50 до плюс 45
Индукция внешнего магнитного поля для счетчиков, мТл	Не более 0,5	-	-
Мощность вторичной нагрузки ТТ (при cosφ ₂ =0,8 _{инд})	-	от 0,25S _{2ном} до 1,0S _{2ном}	-
Мощность нагрузки ТН (при cosφ ₂ =0,8 _{инд})	-	-	от 0,25S _{2ном} до 1,0S _{2ном}

Таблица А.3 – Пределы допускаемых относительных погрешностей измерения активной электроэнергии (мощности) для рабочих условий эксплуатации АИИС КУЭ при доверительной вероятности 0,95

				$\delta_{WP}, \%$			
№ ИК	КТ _{ТТ}	КТ _{ТН}	КТ _{СЧ}	Значение cosφ	для диапазона	для диапазона	для диапазона
					1(5) % ≤ I/I _{НОМ} < 20 % W _{P1(5) %} ≤ W _P < W _{P20 %}	20 % ≤ I/I _{НОМ} < 100 % W _{P20 %} ≤ W _P < W _{P100 %}	100% ≤ I/I _{НОМ} ≤ 120% W _{P100 %} ≤ W _P ≤ W _{P120 %}
3, 5, 11-26, 28-30	0,5s	-	0,5s	1,0	±2,2	±1,7	±1,6
				0,8	±3,3	±2,3	±2,0
				0,5	±5,8	±3,6	±3,0
1, 2	0,5s	0,5	0,5s	1,0	±1,7	±1,6	±1,6
				0,8	±2,3	±2,0	±2,0
				0,5	±3,6	±3,0	±3,0
4, 6-10, 27, 31, 58	-	-	1	1,0	±1,0	±1,0	±1,0
				0,8	±1,3	±1,3	±1,3
				0,5	±1,6	±1,6	±1,6
$\delta_{WQ}, \%$							
№ ИК	КТ _{ТТ}	КТ _{ТН}	КТ _{СЧ}	Значение cosφ (sin φ)	для диапазона	для диапазона	для диапазона
					1(5) % ≤ I/I _{НОМ} < 20 % W _{Q1(5) %} ≤ W _Q < W _{Q20 %}	20 % ≤ I/I _{НОМ} < 100 % W _{Q20 %} ≤ W _Q < W _{Q100 %}	100% ≤ I/I _{НОМ} ≤ 120% W _{Q100 %} ≤ W _Q ≤ W _{Q120 %}
3, 5, 11-26, 28-30	0,5s	-	1	0,8	+5,7	+3,4	+2,9
				0,5	+4,1	+2,7	+2,5
1, 2	0,5s	0,5	1	0,8	±4,4	±3,0	±2,9
				0,5	±3,5	±2,6	±2,5
4, 6-10, 27, 31, 58	-	-	2	0,8	±3,1	±2,0	±1,8
				0,5	±2,6	±1,9	±1,8

I/I_n – значение первичного тока в сети в процентах от номинального

W_{P1(5) %} (W_{Q1(5) %}) - W_{P120 %} (W_{Q120 %}) - значения электроэнергии при соотношении I/I_n равном от 1(5) до 120 %

Ход часов компонентов АИИС КУЭ не более ±5 с/сут.

Библиография

1. Закон РФ "Об обеспечении единства измерений"
2. МИ 3000-2006 «ГСИ. Системы измерительные информационно-измерительные коммерческого учета электроэнергии. Типовая методика поверки»
3. ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Общие положения»
4. ГОСТ 4.199-85 «СПКП. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей»
5. ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»
6. ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»
7. ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»
8. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»
9. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»
10. ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности»
11. Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополнение, с изменениями. М. Главгосэнергонадзор России, 2002
12. Правила эксплуатации электроустановок потребителей. Пятое издание. М. Энергоатомиздат, 1986
13. Сборник нормативных и методических документов по измерениям, коммерческому и техническому учету электрической энергии и мощности. ЗАО "Издательство НЦ ЭНАС", М., 2002
14. МИ 2439-97 "Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура, принципы регламентации, определения, контроля"
15. МИ 2440-97 "Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов"
16. МИ 1317-2004 ГСИ Рекомендация Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров.
17. МИ 3290-2010 ГСИ Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа.